

Tápegység aljzat 36V, 2A, 5,5x2,1mm, ólomakkumulátor töltő

Termék kódok:

Termékkód: AM2744

EAN13: -

HS kód: 85044090



A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 42 V DC

Kimeneti áram: 2 A

Kimeneti teljesítmény: 84 W

A kábel hossza: 120 cm

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm

Borító: IP22

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Intelligens hálózati töltő **36 V-os ólomakkumulátorokhoz, 43,2 V** végső töltési feszültséggel. Automatikus CC/CV töltési móddal, LED állapotjelzéssel és teljes körű védelmi funkciókkal rendelkezik. A 100-240 V AC széles bemeneti tartománynak köszönhetően univerzálisan használható Európában és más régiókban.

Műszaki adatok

- Bemeneti feszültség: 100-240V AC, 50/60Hz
 - Kimeneti feszültség: 36 V DC (töltési feszültség 43,2 V)
 - Kimeneti áram: 2 A
 - Maximális teljesítmény: 84W
 - Csatlakozó: XLR 3-tűs (polaritás: 1-es +, 2-es –)
 - Csatlakozó átmérője: 18 mm
 - Állapotjelzés: piros (töltés), zöld (teljesen feltöltve)
 - Üzemi hőmérséklet: akár 60 °C
-

- Ház: ABS műanyag, önkioltó
- Szín: fekete
- Védelem: IP20
- Súly: 420 g

Funkciók és jellemzők

- Automatikus CC/CV töltési mód a kíméletes töltéshez
- A töltés teljesen automatikus leállítása a teljes állapot elérésekor
- LED-es jelzés a töltés folyamatáról és befejezéséről
- Túlfeszültség-védelem (OVP)
- Túláramvédelem (OCP)
- Túlterhelésvédelem (OLP)
- Rövidzárlatvédelem (SCP)
- Lassú áramnövekedés a hosszabb akkumulátor-üzemidő érdekében

Ideális a következőkhöz:

- 36 V-os ólomakkumulátorok (pl. elektromos rollerek, kerekesszékek, tartalék tápegységek)
- SLA / AGM / GEL akkumulátorok szerviz- és karbantartó töltése
- Otthoni és professzionális használatra

Használati utasítás

- A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a töltő 36 V-os ólomakkumulátorhoz van-e tervezve, 43,2 V töltési feszültséggel.
- Először csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az akkumulátorhoz, majd dugja be a töltőt egy 230 V-os hálózati aljzatba.
- Csatlakoztatás után a piros LED világít, jelezve a töltés folyamatát.
- Miután az akkumulátor teljesen feltöltött, a LED zöldre vált.
- A töltés befejezése után először húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóból, majd válassza le a csatlakozót az akkumulátorról.
- A töltőt csak száraz és jól szellőző helyen használja.
- A töltő kizárólag ólom-savas akkumulátorokkal (SLA, AGM, GEL) használható. Ne használja lítium-ion vagy LiFePO₄ akkumulátorokhoz.

A csomag tartalma

- 1× töltő 36 V / 2 A
- 1× EU tápkábel

Miért válassza ezt a terméket?

- Közvetlenül 36 V-os ólomakkumulátorokhoz optimalizálva
 - Biztonságos működés az elektronika és az akkumulátor teljes védelmének köszönhetően
 - Könnyen használható, nincs szükség beállításra
-

- Kompakt méretek és alacsony súly
- Megbízható XLR csatlakozó fix polaritással

Termékgaléria:

