

# Vízálló csatlakozó LED szalaghoz 2 tűs + végzáró, IP68

## Termék kódok:

Termékkód: AM7460

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

A kábel hossza: 15 cm

Üzemi hőmérséklet: -20°C - +105°C



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Kiváló minőségű, vízálló, kéttűs csatlakozó, amely LED-szalagok biztonságos tápellátására szolgál igényes körülmények között. A csatlakozó átszúrt csatlakozásra lett tervezve, ami gyors telepítést tesz lehetővé a vezetékek csupaszítása nélkül. Az IP67/IP68 védelemnek köszönhetően alkalmas kültéri használatra, párás környezetben és magas megbízhatósági követelményeket támaztó alkalmazásokhoz.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: 2 tűs (tápellátás a csíkhöz)
- Kompatibilitás: COB és SMD LED szalagok
- LED szalag szélessége: 11 mm
- Maximális áram: 6 A
- Védelem: IP68
- Csatlakozás típusa: lyukasztó
- Vezetékek: 2 vezeték (piros/fekete)
- Dróthossz: 150 mm
- Vezető anyaga: réz
- Csatlakozó színe: fekete
- Súly: 12 g

## Funkciók és jellemzők

---

- Gyors összeszerelés forrasztás és LED-szalag szigetelése nélkül
- Vízálló kialakítás, kültéri telepítésekhez is alkalmas
- Megbízható teljesítményátvitel akár 6 A-ig
- COB és klasszikus SMD LED szalagokkal kompatibilis
- Rövid tápkábel a könnyű csatlakoztatáshoz a tápegységhez

#### **Ideális a következőkhöz:**

- Kültéri LED-ek telepítése
- LED szalagok fürdőszobákban, szaunákban és wellness területeken
- Építészeti és díszvilágítás
- Gyors kiszolgálás vagy ideiglenes telepítések

#### **A csomag tartalma**

- 1x Vízálló 2 tűs csatlakozó 15 cm-es tápkábelrel
- 1x Szilikon végzáró LED szalaghoz

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Magas szintű IP67/IP68 védelem a maximális víz elleni védelem érdekében
- Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
- Biztonságos és stabil elektromos csatlakozás
- Professzionális és hobbi használatra is alkalmas
- Ideális kiegészítő vízálló LED szalagokhoz

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Telepítés előtt ellenőrizze a LED-szalag szélességét (11 mm) és a vezetékek polaritását (piros = plusz, fekete = mínusz).
- A mechanikus csatlakoztatás után javasoljuk a csatlakozó és a vég szilikkonnal való lezárását a csatlakozási pont vízállóságának megőrzése érdekében.
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy az illeszkedő felületek tiszták legyenek, és a csatlakozó megfelelően legyen zárva a deklarált védelem elérése érdekében.

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- Alacsony feszültségű egyenáramú LED-szalagokhoz tervezték; csatlakoztatás előtt áramtalanítsa.
  - Tartsa be a 6 A maximális áramterhelést, és ügyeljen a tápegység és a vezetékek megfelelő méretezésére.
  - A telepítés után ellenőrizze a csatlakozás szilárdságát és tömítettségét, különösen állandó páratartalmú környezetben.
-

## **Termékgaléria:**