

Lampadina LED BA15S, 12 LED 3014, 6 V CC, bianca

Codici prodotto:

Riferimento: AM8177

EAN13: -

UPC: 85395200

Caratteristiche del prodotto:

Colore della luce: Bianco

Angolo di luce: 240°

Pazienza: BA15S

Tipo di LED: 3014 SMD

Tensione: 6 V DC

Numero di LED: 12

Copertura: IP45

Vita: 30.000 ore



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

La lampadina a LED con attacco BA15S è progettata per applicazioni di illuminazione in sistemi a 6V CC. È adatta per la sostituzione di lampadine nei fanali posteriori o nelle luci di posizione, dove sono richiesti un attacco BA15S, luce bianca e un design compatto con un ingombro ridotto.

Specifiche tecniche

- Base: BA15S
 - Alimentazione: 6V CC
 - Colore chiaro: bianco
 - Numero di LED: 12
 - Tipo di LED: 3014 SMD
 - Consumo energetico: 1,5 W
 - Angolo del fascio: 240°
 - Grado di protezione: IP45
 - Durata: 30.000 ore
-

- Diametro del vetro: 18 mm
- Altezza totale: 34 mm
- Progettazione: costruzione a basso costo

Funzioni e caratteristiche

- Base BA15S unipolare per l'inserimento nella presa corrispondente.
- Dotato di 12 LED SMD per distribuire la luce su un angolo più ampio.
- Luce bianca per applicazioni in cui questa tonalità è richiesta dal design o dall'utilizzo dell'apparecchio di illuminazione.
- Design compatto, ideale per spazi di installazione limitati.
- Progettato per alimentazione a 6 V CC.

Ideale per

- Luci dei freni in sistemi a 6V con attacco BA15S.
- Luci di posizione in sistemi a 6V con attacco BA15S.
- Sostituzione delle lampadine nei dispositivi che richiedono un design LED compatto con attacco BA15S.

Contenuto della confezione

- 1 lampadina LED BA15S

Perché scegliere questo prodotto?

- Combinazione di zoccolo BA15S e alimentatore da 6 V CC per specifiche applicazioni a bassa tensione.
- Le dimensioni compatte ne facilitano l'utilizzo anche in spazi ristretti.
- Un angolo del fascio luminoso più ampio favorisce una migliore distribuzione della luce nell'apparecchio di illuminazione.
- Design a LED con una durata dichiarata di 30.000 ore.

Istruzioni di installazione e funzionamento

- Prima dell'installazione, verificare la compatibilità del portalampada BA15S, la tensione di alimentazione di 6 V CC e il colore della luce desiderato.
- Installare la lampadina esclusivamente in un portalampada progettato per questo tipo di attacco.
- Durante l'installazione, spegnere l'alimentazione per evitare cortocircuiti o danni al circuito di illuminazione.
- Dopo l'installazione, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio e la presenza di spazio sufficiente per l'installazione.

Avviso di sicurezza

- Progettato per un'alimentazione a 6 V CC. Il collegamento ad altre tensioni potrebbe danneggiare il prodotto o il circuito di
-

illuminazione.

- Non utilizzare in una presa difettosa o danneggiata.
- Evitare di cortocircuitare i contatti durante la manipolazione e l'assemblaggio.
- Non utilizzare il prodotto se la base, il coperchio o la parte LED sono danneggiati.

Galleria del prodotto:

