

Connettore D-SUB DE15 (DB15) 3 file, cablato, femmina con viti, tipo a vite

Codici prodotto:

Riferimento: AM5909

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Connettore: DE-15

Numero di pin: 15-pin

Tipo: Femmine

Installazione: Avvitando

Numero di righe: 3

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Questo connettore D-SUB DE15 (spesso erroneamente indicato come DB15/VGA) consente connessioni rapide e senza saldatura tramite terminali a vite. È adatto per scopi di manutenzione, prototipazione e conversione del cablaggio in un'interfaccia femmina standard a 15 pin con dadi di bloccaggio.

Specifiche tecniche

- Tipo di connettore: D-SUB **DE15** (HD15), **femmina** , 3 file di contatti
- Bloccaggio meccanico: **dado** integrato (avvitato alla controparte)
- Dimensioni: **76 × 42 × 20 mm**
- Passo tra le file di pin: **2,84 mm**
- Passo dei perni orizzontali in fila: **2,77 mm**
- Materiale: **connettore in metallo + copertura in plastica (ABS)**
- Collegamento dei cavi: morsettiera a vite (senza saldatura)

Funzioni e caratteristiche

- Terminazione rapida del cablaggio su DE15 tramite terminali, adatto per cablaggi ripetuti
-

- Protezione meccanica e scarico della trazione del cavo in un alloggiamento di plastica
- Bloccaggio a vite del connettore al pezzo di accoppiamento per una connessione stabile
- Designazione: in pratica si possono incontrare i nomi "DB15", "VGA", "Canon-9" o "Canon9"; la designazione tecnicamente corretta è **D-SUB DE15**

Ideale per

- Strumenti di assistenza e diagnostica con interfaccia DE15
- Prototipazione e cablaggio di laboratorio senza saldatura
- Installazioni industriali in cui è richiesto il montaggio di connettori a vite
- Conversione del cablaggio in D-SUB DE15 nei fasci di cavi

Contenuto della confezione

- D-SUB DE15 femmina con morsettiera nell'alloggiamento

Perché scegliere questo prodotto?

- Consente il collegamento dei cavi senza saldatura tramite un morsetto
- Meccanica D-SUB standard con dadi per una tenuta salda
- Combinazione di connettore metallico e alloggiamento in ABS per uso tecnico generale
- Soluzione adatta per montaggio, assistenza e collaudo rapidi

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima del montaggio, verificare l'assegnazione dei pin in base alla documentazione dell'applicazione e del dispositivo.
- Spelare adeguatamente i fili e serrare i terminali in modo che non si allentino a causa delle vibrazioni.
- Dopo il collegamento, chiudere il coperchio e verificare che i fili non entrino in contatto con la parte metallica del connettore al di fuori dei punti designati.

Avviso di sicurezza

- Il prodotto è destinato al collegamento di segnali; prima dell'uso, verificare che i valori di tensione e corrente siano adatti all'applicazione.
 - Eseguire l'installazione con il dispositivo scollegato dall'alimentazione
-

Galleria del prodotto:

