

Connettore D-SUB DE15 (DB15) 3 file, cablato, maschio con viti, tipo a vite

Codici prodotto:

Riferimento: AM4678

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Connettore: DE-15

Numero di pin: 15-pin

Tipo: Maschio

Installazione: Avvitando

Numero di righe: 3

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il connettore D-SUB DE15 (spesso erroneamente indicato come DB15/VGA) consente connessioni rapide e senza saldatura tramite terminali a vite. È adatto per la manutenzione, la prototipazione e la conversione del cablaggio in un'interfaccia maschio standard a 15 pin con viti di bloccaggio.

Specifiche tecniche

- Tipo di connettore: D-SUB DE15 (15 pin, 3 file), maschio
- Fissaggio: viti di bloccaggio sul connettore
- Collegamento dei cavi: morsettiera a vite
- Dimensioni: 76 × 42 × 20 mm
- Passo tra le file di pin: 2,84 mm
- Passo dei perni orizzontali in fila: 2,77 mm
- Materiale: connettore metallico, copertura in plastica (ABS)

Funzioni e caratteristiche

- Conversione del connettore DE15 in morsettiera per una facile connessione dei singoli segnali
 - Assemblaggio senza saldatura, adatto a ripetute modifiche del
-

cablaggio

- La copertura in ABS protegge i terminali e i fili dai danni meccanici
- Le viti di bloccaggio migliorano la stabilità meccanica della connessione con la controparte

Ideale per

- Apparecchiature di servizio e prova per dispositivi con interfaccia DE15
- Prototipazione e cablaggio in laboratorio di linee di segnale
- Collegamento del cablaggio al D-SUB senza produrre un cavo speciale
- Applicazioni industriali e di misura che utilizzano l'interfaccia D-SUB a 15 pin

Contenuto della confezione

- D-SUB DE15 maschio con morsettiera nell'alloggiamento

Perché scegliere questo prodotto?

- Progettazione DE15 tecnicamente corretta (15 pin su 3 file) per compatibilità con le controparti comuni
- Cablaggio rapido e chiaro tramite morsetti a vite
- Dimensioni compatte e bloccaggio meccanico del connettore tramite viti
- Soluzione adatta per installazioni temporanee e più permanenti senza saldatura

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima di collegare i fili, allentare le viti dei terminali, inserire il filo spelato e serrare la vite con la forza adeguata.
- Si consiglia di verificare l'assegnazione dei pin in base all'applicazione e allo schema elettrico del dispositivo.
- Dopo aver collegato i fili, chiudere il coperchio e fissarlo con le viti in dotazione.
- Durante il collegamento al pezzo di accoppiamento, serrare le viti di bloccaggio del connettore per un contatto stabile.

Avviso di sicurezza

- Il prodotto è destinato ad applicazioni di segnale e a bassa tensione; non utilizzarlo per il collegamento diretto alla tensione di rete.
 - Prima di maneggiare il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica ed evitare cortocircuiti tra i terminali.
 - Assicurare il fissaggio del cablaggio in modo che i fili non si allentino nei terminali.
-

Galleria del prodotto:

