

Interruttore a bilanciere rettangolare KCD4, ON-OFF-ON, IP65, nero 250V/16A

Codici prodotto:

Riferimento: AM7641

EAN13: -

UPC: 85365080



Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 16 A

Tensione: Max. 250 V

Connettore: Faston 6,3 mm

Copertura: IP65

Numero di pin: 6-pin

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

L'interruttore a bilanciere rettangolare tipo KCD4 per montaggio a pannello è progettato per commutare circuiti in tre posizioni (I/O/II). Grazie al grado di protezione IP65, è adatto anche per applicazioni con elevati requisiti di protezione da polvere e spruzzi d'acqua.

Specifiche tecniche

- Tipo: KCD4
 - Funzione: ON-OFF-ON (posizione I / O / II)
 - Carico nominale: 16 A a 250 V CA
 - Tensione massima: 250 V
 - Foro di montaggio: 30 x 22 mm
 - Dimensioni: 31 x 25 x 35 mm
 - Altezza di installazione (profondità richiesta nel pannello): 28 mm
 - Temperatura di esercizio: da -25 a +80 °C
 - Protezione: IP65
 - Connettore: Faston da 6,3 mm
-

- Numero di pin: 6
- Design: nero

Funzioni e caratteristiche

- Design a tre posizioni per la commutazione tra due circuiti con una posizione centrale di spegnimento
- Blocco della posizione per un'impostazione stabile dello stato di commutazione
- Pittogrammi della culla: I / O / II
- Montaggio a pannello in un ritaglio rettangolare
- Terminali per il collegamento tramite connettori piatti Faston da 6,3 mm
- Protezione IP65 per l'uso in ambienti con elevata presenza di polvere o spruzzi d'acqua

Ideale per

- Pannelli di controllo e applicazioni di centralino
- Controllo delle attrezzature e dei servizi industriali
- Circuiti di potenza e di commutazione che richiedono un controllo a tre posizioni
- Applicazioni che richiedono protezione IP65 sulla parte anteriore del pannello

Contenuto della confezione

- Interruttore a bilanciere KCD4

Perché scegliere questo prodotto?

- Funzione ON-OFF-ON chiaramente definita con marcatura I/O/II
- Montaggio a pannello standardizzato in un foro da 30 x 22 mm
- Facile collegamento tramite Faston da 6,3 mm
- Protezione IP65 per condizioni operative più impegnative

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima dell'installazione, verificare le dimensioni del foro di montaggio di 30 x 22 mm e la profondità di spazio richiesta nel pannello di 28 mm.
- Per i collegamenti, utilizzare i corrispondenti connettori Faston da 6,3 mm e cavi dimensionati per il carico di corrente dell'applicazione.
- Adattare il cablaggio alla specifica funzione ON-OFF-ON secondo lo schema del dispositivo; si consiglia di verificare la disposizione dei pin prima della messa in servizio.

Avviso di sicurezza

- Il prodotto è progettato per funzionare con tensioni pericolose (fino a 250 V CA). L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo con l'alimentazione scollegata e da personale adeguatamente qualificato.
- Seguire i requisiti per la fusione e il dimensionamento dei cavi in base agli standard e ai parametri applicabili alla propria applicazione.

Galleria del prodotto:

