

Connettore D-SUB DE15 (DB15) 2 file, cablato, maschio con viti, tipo a vite

Codici prodotto:

Riferimento: AM2536

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Connettore: DB15

Numero di pin: 15-pin

Tipo: Maschio

Installazione: Avvitando

Numero di righe: 2

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il connettore D-SUB DB15 maschio con morsettieria a vite è un pratico adattatore per connettori che consente un collegamento rapido e chiaro dei cavi senza necessità di saldatura. È adatto per interventi di manutenzione, prototipazione e installazioni fisse, dove sono richiesti un fissaggio affidabile del connettore e una facile identificazione dei singoli pin.

Specifiche tecniche

- Tipo di connettore: D-SUB DB15 maschio (spina)
- Numero di pin: 15 (2 file)
- Tipo di collegamento dei cavi: morsettieria a vite
- Passo tra le file di pin: 2,84 mm
- Passo dei perni orizzontali in fila: 2,77 mm
- Materiale: connettore in metallo + copertura in plastica (ABS)
- Fissaggio del contropezzo: viti filettate (martinetti)
- Custodia: plastica, bloccabile, con viti
- Dimensioni: 76 × 42 × 20 mm

Funzioni e caratteristiche

- Collegamento rapido senza saldatura tramite terminali
- I terminali consentono ripetuti collegamenti e modifiche del cablaggio
- La custodia bloccabile protegge il morsetto e i fili
- Fissaggio meccanico fisso del connettore tramite viti
- Adatto per il passaggio trasparente dei cavi in installazioni e quadri elettrici

Ideale per

- Tecnologia di controllo e automazione
- Applicazioni industriali e apparecchiature di laboratorio
- Scopi di servizio e di prova
- Prototipazione e cablaggio temporaneo del segnale

Contenuto della confezione

- D-SUB DB15 maschio con morsettiera a vite nell'alloggiamento
- Viti di montaggio per l'alloggiamento

Perché scegliere questo prodotto?

- Permette il collegamento dei fili senza saldatura e senza utensili speciali
- Semplicifica la manutenzione e la diagnostica grazie a facili modifiche del cablaggio
- Design meccanicamente stabile con fissaggio a vite
- L'alloggiamento chiuso aumenta la protezione dei cavi collegati

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima del montaggio, verificare l'assegnazione dei pin in base alla documentazione dell'applicazione e del dispositivo.
- Spelare i fili alla lunghezza appropriata e serrare saldamente i terminali.
- Dopo il collegamento, verificare che non vi siano fili sporgenti che potrebbero causare un cortocircuito.
- Fissare il connettore al pezzo di accoppiamento con viti per garantire un contatto affidabile.

Avviso di sicurezza

- Il prodotto è destinato ad applicazioni di segnale e bassa tensione; verificare sempre le condizioni elettriche del dispositivo prima dell'uso
 - Eseguire l'installazione con l'alimentazione scollegata e seguire i principi di lavoro con i dispositivi elettrici.
-

Galleria del prodotto:

