

Regolatore di luci per scale a LED per 16 gradini con sensori PIR e telecomando

Codici prodotto:

Riferimento: AM2294

EAN13: -

UPC: 94059900

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12-24 V DC

Copertura: IP22

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il controller intelligente RL-STEP-02 è progettato per il controllo fluido e automatico delle strisce LED sulle scale. Utilizzando sensori di movimento A/B, reagisce all'ingresso e all'uscita delle persone e consente un'elegante illuminazione graduale e dimmerabile dei singoli gradini. Una soluzione ideale per interni moderni che desiderano ottenere una combinazione di comfort, sicurezza ed estetica dell'illuminazione.

Specifiche tecniche

- **Modello:** RL-STEP-02
- **Tensione di alimentazione:** DC 12-24 V
- **Potenza massima:** 240 W (max. 15 W per passo)
- **Numero di canali:** 16 uscite controllabili individualmente
- **Tensione di controllo LED:** CC, tensione costante
- **Consumo energetico in standby:** 1 W
- **Materiale della custodia:** PC (plastica resistente)
- **Colore:** bianco
- **Dimensioni del controller:** 148 × 88 × 30 mm
- **Dimensioni del telecomando:** 130 × 44 mm
- **Dimensioni del sensore:** diametro 14 mm × lunghezza 30 mm



- **Lunghezza del cavo del sensore:** 1 m (cavo di prolunga 5 m)
- **Protezione:** IP20 (destinato all'uso interno)
- **Peso:** 410 g

Funzioni e caratteristiche

- Illuminazione e oscuramento graduale delle strisce LED all'ingresso/uscita dalle scale
- Numero di passi regolabile (1-16) tramite telecomando
- 9 livelli di velocità di transizione (250-1200 ms per passo)
- Tempo di ritardo e intensità della luminosità regolabili
- Accensione/spegnimento automatico in base al rilevamento del movimento (sensori A/B)
- Modalità per diversi stili di illuminazione (fluida, sequenziale, ecc.)
- Indicatore LED per ogni impostazione (diodi indicatori blu e rossi)
- Facile controllo tramite il telecomando IR in dotazione

Ideale per

- Illuminazione delle scale in case unifamiliari, appartamenti e spazi commerciali
- Corridoi, passaggi e scale con strisce LED 12/24 V
- Automazione della luce nella progettazione e nelle installazioni intelligenti
- Interni moderni che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico

Contenuto della confezione

- 1x Controller per illuminazione scale a LED RL-STEP-02
- 2x sensore PIR (A/B)
- 1x telecomando
- 1x cavo di collegamento dell'alimentazione
- 1x manuale utente

Perché scegliere questo prodotto?

- Controllo elegante e automatico dell'illuminazione delle scale con avvio graduale
 - Facile installazione e configurazione semplice tramite telecomando
 - Supporta fino a 16 passaggi e alta potenza fino a 240 W
 - Compatibile con strisce LED da 12 V e 24 V
 - Alimentazione elettrica a bassa tensione sicura e lunga durata
 - Design moderno adatto al montaggio nascosto e al cablaggio discreto
-

Galleria del prodotto:

