

# Regolatore di scale a LED per 28 gradini con sensori PIR

## Codici prodotto:

Riferimento: AM8446

EAN13: -

UPC: 94059900



## Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12-24 V DC

Copertura: IP22



## Caratteristiche del prodotto:

## Descrizione del prodotto:

Il controller intelligente RL-STEP-03 è progettato per il controllo fluido e automatico delle strisce LED sulle scale. Utilizzando sensori di movimento A/B, reagisce all'ingresso e all'uscita delle persone e consente un'elegante illuminazione graduale e dimmerabile dei singoli gradini. Una soluzione ideale per interni moderni che desiderano ottenere una combinazione di comfort, sicurezza ed estetica dell'illuminazione.

## Specifiche tecniche

- **Modello:** RL-STEP-03
- **Tensione di alimentazione:** DC 12-24 V
- **Potenza massima:** 420 W (max. 15 W per passo)
- **Numero di canali:** 28 uscite controllabili individualmente
- **Tensione di controllo LED:** CC, tensione costante
- **Consumo energetico in standby:** 1 W
- **Materiale della custodia:** PC (plastica resistente)
- **Colore:** bianco
- **Dimensioni del controller:** 204 × 82 × 30 mm
- **Dimensioni del telecomando:** 130 × 44 mm
- **Dimensioni del sensore:** diametro 14 mm × lunghezza 30 mm
- **Lunghezza del cavo del sensore:** 1 m (cavo di prolunga 5 m)
- **Protezione:** IP20 (destinato all'uso interno)

- **Peso:** 410 g

### **Funzioni e caratteristiche**

- Illuminazione e oscuramento graduale delle strisce LED all'ingresso/uscita dalle scale
- Numero di passi regolabile (1-28) tramite telecomando
- 9 livelli di velocità di transizione (150-1200 ms per passo)
- Tempo di ritardo e intensità della luminosità regolabili
- Accensione/spegnimento automatico in base al rilevamento del movimento (sensori A/B)
- Modalità per diversi stili di illuminazione (fluida, sequenziale, ecc.)
- Indicatore LED per ogni impostazione (diodi indicatori blu e rossi)
- Facile controllo tramite il telecomando IR in dotazione

### **Ideale per**

- Illuminazione delle scale in case unifamiliari, appartamenti e spazi commerciali
- Corridoi, passaggi e scale con strisce LED 12/24 V
- Automazione della luce nella progettazione e nelle installazioni intelligenti
- Interni moderni che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico

### **Contenuto della confezione**

- 1x Controller per illuminazione scale a LED RL-STEP-03
- 2x sensore PIR (A/B)
- 1x manuale utente

### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Controllo elegante e automatico dell'illuminazione delle scale con avvio graduale
- Facile installazione e configurazione semplice tramite telecomando
- Supporta fino a 28 passaggi e alta potenza fino a 420 W
- Compatibile con strisce LED da 12 V e 24 V
- Alimentazione elettrica a bassa tensione sicura e lunga durata
- Design moderno adatto al montaggio nascosto e al cablaggio discreto

### **Galleria del prodotto:**

---

