

Termostat cyfrowy DTC1110 z czujnikiem zewnętrznym -40°C - +99°C, 230V

Kody produktów:

Kód produktu: AM7416

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktów:

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura początkowa: -50°C - 99 °C

Pokrycie: IP22

Typ sondy: NTC 3950 10K, 1%



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

DTC1110 to zaawansowany termostat cyfrowy, który zapewnia niezawodne rozwiązanie do kontroli temperatury w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, wysokiej dokładności i łatwej obsłudze jest idealnym wyborem dla domów, warsztatów, obiektów przemysłowych i innych środowisk.

Kluczowe funkcje:

- **Szerokie zastosowanie:** może być stosowany w różnych dziedzinach, od automatyki domowej po zastosowania przemysłowe.
- **Bezpieczna konstrukcja:** Obudowa wykonana z niepalnego materiału ABS zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę.
- **Wysoka dokładność:** Pomiar temperatury z odchyleniem zaledwie $\pm 1^\circ\text{C}$.
- **Inteligentne sterowanie:** wykorzystuje informację zwrotną o temperaturze w celu zapewnienia bardziej precyzyjnej kontroli.

Dane techniczne:

- **Model:** DTC1110
- **Zasilanie:** AC 110-220 V
- **Zakres temperatur:** -40°C do +99°C
- **Dokładność pomiaru:** ±1°C (-40°C do +70°C)
- **Długość czujnika:** 100 cm
- **Wymiary:** 93 x 56 x 34 mm
- **Wydajność wyjściowa:**
 - Chłodzenie: 10 A/250 VAC
 - Ogrzewanie: 10 A/250 VAC

Prosta konfiguracja i obsługa:

- **Regulacja parametrów:** Ustaw żadaną temperaturę lub dostosuj parametry, przytrzymując przycisk.
- **Tryby ogrzewania i chłodzenia:** Automatyczne przełączanie pomiędzy trybami zgodnie z ustawionymi limitami temperatury.
- **Wskaźniki:** Cyfrowy wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę i stan urządzenia.

Zaawansowane funkcje:

- **Pamięć ustawień:** Przywróć ustawienia domyślne w przypadku wykrycia błędów lub awarii zasilania.
- **Alarmy:** Automatyczna sygnalizacja w przypadku przegrzania lub awarii czujnika (wyświetlacz „HHH” lub „LLL”).
- **Kalibracja temperatury:** Możliwość precyzyjnego dostrojenia pomiaru w zakresie -10°C do +10°C.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Wszelkie zmiany okablowania należy wykonywać tylko przy odłączonym zasilaniu.
2. Trzymaj czujnik z dala od kabli zasilających, aby uniknąć zakłóceń.
3. Nie używaj termostatu w wilgotnym środowisku lub w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

Zawartość opakowania:

- 1x termostat cyfrowy DTC1110
- 1x sonda temperatury

Galerie:

