

Sterownik oświetlenia schodowego LED na 16 stopni z czujnikami PIR i pilotem

Kody produktów:

Kód produktu: AM2294

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametry produktów:

Napięcie: 12-24 V DC

Pokrycie: IP22

Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Inteligentny sterownik RL-STEP-02 został zaprojektowany do płynnego i automatycznego sterowania taśmami LED na klatkach schodowych. Dzięki czujnikom ruchu A/B reaguje na wejście i wyjście osób, umożliwiając eleganckie, stopniowe oświetlenie i ściemnianie poszczególnych stopni. Idealne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, gdzie zależy Ci na połączeniu komfortu, bezpieczeństwa i estetyki oświetlenia.

Dane techniczne

- **Model:** RL-STEP-02
- **Napięcie zasilania:** DC 12-24 V
- **Maksymalna moc:** 240 W (maks. 15 W na krok)
- **Liczba kanałów:** 16 wyjść sterowanych indywidualnie
- **Napięcie sterujące diodą LED:** DC, napięcie stałe
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Materiał obudowy:** PC (wytrzymały plastik)
- **Kolor:** biały
- **Wymiary kontrolera:** 148 × 88 × 30 mm
- **Wymiary pilota:** 130 × 44 mm
- **Wymiary czujnika:** średnica 14 mm × długość 30 mm



- **Długość kabla czujnika:** 1 m (przedłużacz 5 m)
- **Stopień ochrony:** IP20 (przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń)
- **Waga:** 410g

Funkcje i cechy

- Stopniowe oświetlenie i ściemnianie pasków LED podczas wchodzenia/schodzenia ze schodów
- Regulowana liczba kroków (1-16) za pomocą pilota
- 9 poziomów prędkości przejścia (250-1200 ms na krok)
- Regulowany czas opóźnienia i intensywność jasności
- Automatyczne włączanie/wyłączanie na podstawie wykrycia ruchu (czujniki A/B)
- Tryby dla różnych stylów oświetlenia (płynny, sekwencyjny itp.)
- Wskaźnik LED dla każdego ustawienia (niebieska i czerwona dioda sygnalizacyjna)
- Łatwe sterowanie za pomocą dołączonego pilota na podczerwień

Idealny dla

- Oświetlenie klatek schodowych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i lokalach użytkowych
- Korytarze, przejścia i klatki schodowe z paskami LED 12/24 V
- Automatyka świetlna w projektowaniu i instalacjach inteligentnych
- Nowoczesne wnętrza wymagające wydajnego i energooszczędnego oświetlenia

Zawartość opakowania

- 1x sterownik oświetlenia schodowego LED RL-STEP-02
- 2x czujnik PIR (A/B)
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x kabel zasilający
- 1x instrukcja obsługi

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Eleganckie i automatyczne sterowanie oświetleniem schodowym z płynnym uruchamianiem
 - Łatwa instalacja i prosta konfiguracja za pomocą pilota
 - Obsługa do 16 kroków i dużej mocy do 240 W
 - Kompatybilny z paskami LED 12 V i 24 V
 - Bezpieczne zasilanie niskonapięciowe i długa żywotność
 - Nowoczesny design umożliwiający ukryty montaż i dyskretne okablowanie
-

Galerie:

