

Sterownik schodowy LED na 28 stopni z czujnikami PIR

Kody produktów:

Kód produktu: AM8446

EAN13: -

HS kód: 94059900



Parametry produktów:

Napięcie: 12-24 V DC

Pokrycie: IP22



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Inteligentny sterownik RL-STEP-03 przeznaczony jest do płynnego i automatycznego sterowania taśmami LED na klatkach schodowych. Dzięki czujnikom ruchu A/B reaguje na wejście i wyjście osób, umożliwiając eleganckie, stopniowe oświetlenie i ściemnianie poszczególnych stopni. Idealne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, gdzie zależy Ci na połączeniu komfortu, bezpieczeństwa i estetyki oświetlenia.

Dane techniczne

- **Model:** RL-STEP-03
- **Napięcie zasilania:** DC 12-24 V
- **Maksymalna moc:** 420 W (maks. 15 W na krok)
- **Liczba kanałów:** 28 wyjść sterowanych indywidualnie
- **Napięcie sterujące diodą LED:** DC, napięcie stałe
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Materiał obudowy:** PC (wytrzymały plastik)
- **Kolor:** biały
- **Wymiary kontrolera:** 204 × 82 × 30 mm
- **Wymiary pilota:** 130 × 44 mm
- **Wymiary czujnika:** średnica 14 mm × długość 30 mm
- **Długość kabla czujnika:** 1 m (przedłużacz 5 m)
- **Stopień ochrony:** IP20 (przeznaczony do użytku wewnątrz)

pomieszczeń)

- **Waga:** 410g

Funkcje i cechy

- Stopniowe oświetlenie i ściemnianie pasków LED podczas wchodzenia/schodzenia ze schodów
- Regulowana liczba kroków (1-28) za pomocą pilota
- 9 poziomów prędkości przejścia (150–1200 ms na krok)
- Regulowany czas opóźnienia i intensywność jasności
- Automatyczne włączanie/wyłączanie na podstawie wykrycia ruchu (czujniki A/B)
- Tryby dla różnych stylów oświetlenia (płynny, sekwencyjny itp.)
- Wskaźnik LED dla każdego ustawienia (niebieska i czerwona dioda sygnalizacyjna)
- Łatwe sterowanie za pomocą dołączonego pilota na podczerwień

Idealny dla

- Oświetlenie klatek schodowych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i lokalach użytkowych
- Korytarze, przejścia i klatki schodowe z paskami LED 12/24 V
- Automatyka świetlna w projektowaniu i instalacjach inteligentnych
- Nowoczesne wnętrza wymagające wydajnego i energooszczędnego oświetlenia

Zawartość opakowania

- 1x sterownik oświetlenia schodowego LED RL-STEP-03
- 2x czujnik PIR (A/B)
- 1x instrukcja obsługi

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Eleganckie i automatyczne sterowanie oświetleniem schodowym z płynnym uruchamianiem
- Łatwa instalacja i prosta konfiguracja za pomocą pilota
- Obsługa do 28 kroków i dużej mocy do 420 W
- Kompatybilny z paskami LED 12 V i 24 V
- Bezpieczne zasilanie niskonapięciowe i długa żywotność
- Nowoczesny design umożliwiający ukryty montaż i dyskretne okablowanie

Galerie:

