

Ściemniacz dotykowy LED DIM-1, 12-24 V DC, 6A - srebrny

Kody produktów:

Kód produktu: AM5481

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametry produktów:

Napięcie: 12-24 V DC

Prąd wyjściowy: 6 A

Złącze: 5,5x2,1 mm

Pokrycie: IP20

Podświetlenie: Niebieski



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Ściemniacz LED DIM-1 Touch to eleganckie i bardzo praktyczne rozwiązanie do sterowania i płynnego ściemniania taśm LED i lamp LED zasilanych napięciem stałym 12 V lub 24 V. Krótkie dotknięcie włącza lub wyłącza oświetlenie, a dłuższe przytrzymanie płynnie reguluje jasność w zakresie 5-100%. Dzięki metalowemu przyciskowi z podświetlanym pierścieniem z przodu, idealnie nadaje się do mebli, półek, szafek kuchennych i nowoczesnych wnętrz.

Dane techniczne

- Model: DIM-1
 - Typ urządzenia: Ściemniacz dotykowy LED
 - Napięcie zasilania: DC 12-24 V
 - Maksymalny prąd wyjściowy: 6 A
 - Moc maksymalna: 72 W przy 12 V / 144 W przy 24 V
 - Liczba kanałów: 1
 - Typ sterowania: PWM
 - Sterowanie: dotyk pojemnościowy
 - Podświetlenie: niebieskie
-

- Funkcja: krótkie dotknięcie WŁ./WYŁ., długie dotknięcie ściemniające
- Złącza: gniazdo DC 5,5 × 2,1 mm (wejście/wyjście)
- Średnica otworu montażowego: 16 mm
- Średnica przedniego przycisku: 17,8 mm
- Długość kabla: 185 mm
- Materiał korpusu: Metal + ABS
- Stopień ochrony: IP20
- Waga: 25g

Funkcje i cechy

- Intuicyjne sterowanie dotykowe bez przycisków mechanicznych
- Płynne ściemnianie taśm LED w zakresie 5-100%
- Włączanie i wyłączanie jednym krótkim dotknięciem
- Podświetlany pierścień z przyciskami ułatwiający orientację w ciemności
- Pamięć ostatniego poziomu jasności
- Kompaktowe wymiary umożliwiające montaż podtynkowy
- Nie wymaga programowania, gotowy do natychmiastowego użycia

Idealny dla

- Paski LED w szafkach kuchennych
- Oświetlenie półek i gablot
- Lampki nocne i nocne
- Instalacje meblowe i dekoracyjne LED
- Nowoczesne wnętrza z naciskiem na design

Zawartość opakowania

- 1× dotykowy ściemniacz LED DIM-1

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Elegancki metalowy design z podświetlanym pierścieniem
- Wysoka obciążalność do 6 A
- Obsługa systemów LED 12 V i 24 V
- Łatwa instalacja dzięki złączom DC
- Komfortowa i cicha praca bez zużycia mechanicznego

Galerie:

