

# Conector D-SUB DE15 (DB15) 2 rânduri, cablat, tată cu șuruburi, tip șurub

## coduri de produs:

Referință: AM2536

EAN13: -

UPC: 85369010

## Caracteristicile produsului:

Conector: DB15

Numărul de pini: 15-pin

Tip: Masculin

Construcție: Prin înșurubare

Număr de rânduri: 2



## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Conectorul D-SUB DB15 masculin cu bloc terminal cu șurub este un adaptor practic pentru conectarea rapidă și clară a firelor, fără lipire. Este potrivit pentru intervenții de service, prototipare și instalații fixe, unde este necesară o fixare fiabilă a conectorului și o identificare ușoară a pinilor individuali.

## Specificații tehnice

- Tip conector: D-SUB DB15 masculin (șteche)
- Număr de pini: 15 (2 rânduri)
- Tip conexiune cablu: bloc terminal cu șurub
- Pasul dintre rândurile de pini: 2,84 mm
- Pasul orizontal al pinilor pe rând: 2,77 mm
- Material: conector metalic + capac din plastic (ABS)
- Fixare contrapiesă: șuruburi filetate (șuruburi de ridicare)
- Carcasă: plastic, cu încuietoare, cu șuruburi
- Dimensiuni: 76 × 42 × 20 mm

## **Funcții și caracteristici**

- Conexiune rapidă fără lipire folosind terminale
- Terminalele permit conexiuni repetate și modificări ale cablajului
- Carcasa cu încuietoare protejează blocul de terminale și firele
- Fixare mecanică fixă a conectorului cu șuruburi
- Potrivit pentru o pozare clară a cablurilor în instalații și tablouri de distribuție

## **Ideal pentru**

- Tehnologie de control și automatizare
- Aplicații industriale și echipamente de laborator
- Scopuri de service și testare
- Prototipare și cablare temporară a semnalului

## **Conținutul pachetului**

- D-SUB DB15 mascul cu bloc terminal cu șurub în carcasă
- Șuruburi de montare pentru carcasă

## **De ce să alegeți acest produs?**

- Permite conectarea firelor fără lipire și fără unelte speciale
- Simplifică service-ul și diagnosticarea datorită schimbării ușoare a cablajului
- Design stabil mecanic cu fixare cu șuruburi
- Carcasa închisă sporește protecția pentru firele conectate

## **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

- Înainte de asamblare, verificați alocarea pinilor conform aplicației și documentației dispozitivului.
- Dezizolați firele la lungimea corespunzătoare și strângeți ferm bornele.
- După conectare, verificați dacă nu există fire care să iasă în afară și să nu provoace un scurtcircuit.
- Fixați conectorul la piesa de îmbinare cu șuruburi pentru a asigura un contact fiabil.

## **Notificare de siguranță**

- Produsul este destinat aplicațiilor de semnal și joasă tensiune; verificați întotdeauna condițiile electrice ale dispozitivului înainte de utilizare.
  - Efectuați instalarea cu alimentarea deconectată și urmați principiile de lucru cu dispozitive electrice.
-

**Galerie de produse:**

