

Controler LED pentru iluminarea scărilor, cu 16 trepte, senzori PIR și telecomandă

coduri de produs:

Referință: AM2294

EAN13: -

UPC: 94059900

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12-24 V DC

Acoperi: IP22



Atributele produsului:

Descriere produs:

Controlerul inteligent RL-STEP-02 este conceput pentru controlul automat și lin al benzilor LED de pe scări. Folosind senzori de mișcare A/B, acesta reacționează la intrarea și ieșirea persoanelor și permite iluminarea și reglarea treptată elegantă a intensității luminoase a treptelor individuale. O soluție ideală pentru interioarele moderne, unde se dorește obținerea unei combinații de confort, siguranță și aspect estetic al iluminatului.

Specificații tehnice

- **Model:** RL-STEP-02
- **Tensiune de alimentare:** CC 12-24 V
- **Putere maximă:** 240 W (max. 15 W pe treaptă)
- **Număr de canale:** 16 ieșiri controlabile individual
- **Tensiune de control LED:** CC, tensiune constantă
- **Consum de energie în standby:** 1 W
- **Material carcasă:** PC (plastic rezistent)
- **Culoare:** alb
- **Dimensiunile controlerului:** 148 × 88 × 30 mm
- **Dimensiunile telecomenzii:** 130 × 44 mm
- **Dimensiunile senzorului:** diametru 14 mm × lungime 30 mm

- **Lungime cablu senzor:** 1 m (cablu prelungitor 5 m)
- **Protecție:** IP20 (destinată utilizării în interior)
- **Greutate:** 410g

Funcții și caracteristici

- Iluminare și diminuare treptată a luminozității benzilor LED la intrarea/ieșirea de pe scări
- Număr de trepte reglabil (1-16) prin telecomandă
- 9 niveluri de viteză de tranziție (250-1200 ms pe pas)
- Timp de întârziere și intensitate a luminozității reglabile
- Pornire/oprire automată în funcție de detectarea mișcării (senzori A/B)
- Moduri pentru diferite stiluri de iluminare (undă, secvențială etc.)
- Indicator LED pentru fiecare setare (diode indicatoare albastre și roșii)
- Control ușor prin intermediul telecomenzii IR incluse

Ideal pentru

- Iluminatul scărilor în case de familie, apartamente și spații comerciale
- Coridoare, pasaje și scări cu benzi LED de 12/24 V
- Automatizarea luminii în design și instalații inteligente
- Interioare moderne care necesită iluminat eficient și eficient energetic

Conținutul pachetului

- 1x Controler de iluminat scări cu LED RL-STEP-02
- 2x senzori PIR (A/B)
- 1x telecomandă
- 1x cablu de conectare la alimentare
- 1x manual de utilizare

De ce să alegeți acest produs?

- Control elegant și automat al iluminatului scărilor, cu pornire lină
- Instalare ușoară și configurare simplă folosind telecomanda
- Suportă până la 16 trepte și putere mare de până la 240W
- Compatibil cu benzi LED de 12 V și 24 V
- Alimentare sigură de joasă tensiune și durată lungă de viață
- Design modern, potrivit pentru montare ascunsă și cablare discretă

Galerie de produse:

