

# Mini controler LED RGB cu fir, 12-24V, 12A, 3 butoane, conector DC

## coduri de produs:

Referință: AM9656

EAN13: -

UPC: 94059900



## Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12-24 V DC

Conector: 5,5x2,1 mm

Acoperi: IP20

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Mini controlerul LED RGB cu 3 butoane este o unitate de control compactă pentru benzi LED RGB cu conector cu 4 pini. Permite reglarea rapidă a culorii, modurilor și vitezei/luminozității direct pe cablu, fără a fi nevoie de telecomandă - ideal pentru instalări simple și fiabile.

## Specificații tehnice

- Tensiune de intrare: CC 12-24V
- Curent maxim de ieșire: 12A
- Putere maximă: 144W (12V) / 288W (24V)
- Control: 3 butoane (MOD / VITEZĂ (DIM) / CULOARE)
- Conector de alimentare: DC 5,5 × 2,1 mm (mamă)
- Conector LED: RGB cu 4 pini (mamă)
- Lungime totală: 155 mm
- Dimensiunile controlerului: 55 mm × 11 mm × 5 mm
- Lungimea cablului: 65 mm
- Greutate: 20g
- Protecție: IP20 (potrivit pentru interior)

## Funcții și caracteristici

- **CULOARE** - comutarea culorilor RGB statice
-

- **VITEZĂ / LUMINĂ** - control al vitezei și luminozității efectului, plus funcție de pornire/oprire
- **MOD / DEMO** - efecte dinamice, tranziții, intermitere și moduri demo
- Suport pentru până la 19 moduri dinamice
- Potrivit pentru toate benzile LED RGB cu conector cu 4 pini
- Memoria ultimei setări după oprirea alimentării
- Corp foarte subțire - instalare ușoară chiar și în spații limitate

#### **Ideal pentru**

- Benzi LED RGB în case
- Iluminarea dulapurilor de bucătărie
- Iluminat pentru mobilier de design
- Dulapuri, vitrine, rafturi și proiecte de decorare
- Instalare ușoară fără a fi nevoie de telecomandă

#### **Conținutul pachetului**

- 1x Mini controler LED RGB

#### **De ce să alegeți acest produs?**

- Dimensiuni foarte compacte pentru instalații profesionale și casnice
- Control ușor direct pe cablu - fără comenzi complicate
- Compatibilitate cu benzile LED RGB obișnuite
- Putere mare de până la 288W la 24V
- Instalare rapidă și funcționare fiabilă

#### **Galerie de produse:**

