

# Filtru EMI pentru rețea trifazată CW6B, 380VAC

## coduri de produs:

Referință: AM7569

EAN13: -

UPC: 85044090

## Caracteristicile produsului:

Actual: 50 A

Tensiune nominală: 380/440 V AC

Frecvență: 50-60 Hz

Temperatura de Operare: -25°C - +85°C



## Atributele produsului:

Max. vârf de curent: 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 85 A

## Descriere produs:

SNXRON CW6B-50A-R este un filtru EMI trifazat pentru sisteme de alimentare cu 3 fire. Este conceput pentru a suprima interferențele de înaltă frecvență pe linia de alimentare dintre sursă și sarcină. Designul cu conexiune la bloc terminal și carcasă metalică este potrivit pentru instalarea în echipamente industriale, tablouri de distribuție și ramificații de putere cu convertoare de frecvență, servomotoare și alte componente electronice de putere.

## Specificații tehnice

- Model: CW6B-50A-R
- Tip produs: filtru de curent alternativ trifazat
- Configurație: trifazat, 3 fire
- Tensiune nominală: 380/440 VAC
- Curent nominal: 50 A, 60 A, 70 A, 80A, 85A (în funcție de variantă)
- Frecvență de funcționare: 50/60 Hz
- Metodă de conectare: bloc terminal
- Montare: fixare prin găuri de montare

- Temperatura de funcționare: -25 până la 85 °C
- Categorie climatică: 25/085/21
- Curent de scurgere: 2,0 mA
- Versiune dimensională: 6B
- Dimensiuni: 226 ±2 mm × 110 ±1 mm × 80 ±1 mm
- Diametrul orificiului de montare: 5 mm
- Carcasă: nichelată
- Certificare: CE, RoHS

#### **Funcții și caracteristici**

- Filtrarea interferențelor electromagnetice în liniile electrice trifazate.
- Proiectare pentru separarea laturilor de intrare și ieșire, marcate LINE și LOAD.
- Schema de pe etichetă și din documentație prezintă conexiunea pentru un sistem trifazat cu 3 fire și împământare de protecție.
- Capacul metalic asigură rezistența mecanică și împământarea corespunzătoare a filtrului.
- Terminalul de împământare cu șurub face parte din design.
- Conectarea la blocul de terminale permite conectarea fixă a firelor într-un tablou de distribuție sau dispozitiv.

#### **Ideal pentru**

- Sisteme industriale de alimentare trifazate.
- Convertizoare de frecvență și servomotoare.
- Tablouri de distribuție și dulapuri de distribuție.
- Ramificații de alimentare ale dispozitivelor sensibile la interferențe electromagnetice.
- Dispozitive electronice și de alimentare în medii cu frecvență crescută a interferențelor de radiofrecvență.

#### **Conținutul pachetului**

- 1x filtru EMI CW6B

#### **De ce să alegeți acest produs?**

- Evident, destinat utilizării într-o rețea trifazată cu 3 fire, 380/440 VAC.
- Conexiunea blocului terminal este potrivită pentru instalarea fixă în echipamente electrice.
- Datele electrice, mecanice și de instalare de bază sunt disponibile direct.
- Designul include o împământare separată, care este esențială pentru buna funcționare a filtrului EMI.

#### **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

---

