

Polnilec baterij od 12V do 29,2V, 20A, 584W, IP65, tanek

Koda izdelka: AM3905

EAN13: -

HS kód: 85044090



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 12 V DC

Izhodna napetost: 29,2 V DC

Izhodni tok: 20 A

Izhodna moč: 584 W

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 100.000 ur

Opis izdelka:

Zelo kakovosten DC/DC pretvornik napetosti iz 10-16 V DC v 29,2 V DC največ 20 A.

Vhodna napetost: 12 V DC (razpon 10-16 V DC)

Vhodni tok: največ 64A (Vin=10V, Iout=20A)

Izhodna napetost: 29,2 V DC, največ 20 A

Učinkovitost: 95,5 %

Poraba v prostem teku: največ 32mA

Preverjanje vhodne napetosti: izklop pod 10 V DC, obnovitev pri 11 V DC

Preklop ACC (10-16V DC = VKLOP, 0-10V DC = IZKLOP)

LED indikator: RDEČA (baterija z napetostjo) ZELENA (napolnjena)

Zaščita pred kratkim stikom

Varovalka vhodne napetosti pri 16V DC

Varovalka izhodne napetosti min. 17V DC, največ 32V DC

Prenapetostna zaščita

Termična varovalka (nad 85°C)

Vse zavarovalne police se samodejno obnovljajo

Aluminijasta konstrukcija z rebri za odvajanje toplote

Certifikati: CE, ROHS

Delovna temperatura: -40 ~ +55°C

Vlažnost okolja: 0~95%

Zaščita: IP65

Velikost: 140x120x42,5 mm

Teža: 1200g

Priporočeno ožičenje za vhod: presek 8 mm²

Priporočeni kabli za izhod: presek 2 mm²

