

Pravokotno preklopno stikalo KCD4, VKLOP-IZKLOP-VKLOP, IP65, črno 250V/16A

Koda izdelka: AM7641
EAN13: -
HS kód: 85365080



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Trenutni: 16 A
Napetost: Max. 250 V
Priključek: Faston 6,3 mm
Pokritost: IP65
Število nožic: 6-pin

Opis izdelka:

Pravokotno preklopno stikalo tipa KCD4 za montažo na ploščo je zasnovano za preklapljanje vezij v treh položajih (I / O / II). Zaradi zaščite IP65 je primerno tudi za aplikacije s povečanimi zahtevami glede zaščite pred prahom in brizganjem vode.

Tehnične specifikacije

- Tip: KCD4
- Funkcija: VKLOP-IZKLOP-VKLOP (položaj I / O / II)
- Nazivna obremenitev: 16 A pri 250 V AC
- Maks. napetost: 250 V
- Montažna luknja: 30 x 22 mm
- Dimenzije: 31 x 25 x 35 mm
- Višina vgradnje (zahtevana globina v plošči): 28 mm
- Delovna temperatura: -25 do +80 °C
- Zaščita: IP65
- Priključek: 6,3 mm Faston
- Število zatičev: 6
- Oblika: črna

Funkcije in lastnosti

- Tristopenjska zasnova za preklapljanje med dvema vezjema s sredinskim izklopljenim položajem
- Zaklepanje položaja za stabilno nastavitvev preklpnega stanja
- Piktogrami zibelke: I / O / II
- Montaža na ploščo v pravokotni izrez
- Priključki za priključitev s 6,3 mm ploščatimi konektorji Faston
- Zaščita IP65 za uporabo v okoljih s povečano količino prahu ali brizgajoče vode

Idealno za

- Aplikacije za nadzorne plošče in stikalne plošče
- Nadzor industrijske opreme in storitev
- Napajalni in stikalni tokokrogi, ki zahtevajo tristopenjsko krmiljenje
- Aplikacije, ki zahtevajo zaščito IP65 na sprednji strani plošče

Vsebina paketa

- Klecno stikalo KCD4

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Jasno definirana funkcija VKLOP-IZKLOP-VKLOP z oznako I/O/II
- Standardizirana montaža na ploščo v luknjo 30 x 22 mm
- Enostavna povezava prek 6,3 mm Faston konektorja
- Zaščita IP65 za zahtevnejše delovne pogoje

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo preverite velikost montažne luknje 30 x 22 mm in potrebno globino prostora v plošči 28 mm.
- Za povezave uporabite ustrezne 6,3 mm Faston konektorje in žice, dimenzionirane za trenutno obremenitev aplikacije.

- Ožičenje prilagodite specifični funkciji VKLOP-IZKLOP-VKLOP v skladu s shemo naprave; priporočamo, da pred zagonom preverite razporeditev priključkov.

Varnostno obvestilo

- Izdelek je zasnovan za delovanje z nevarno napetostjo (do 250 V AC). Namestitev in servisiranje sme izvajati le, ko je napajanje odklopljeno, in to lahko stori le ustrezno usposobljena oseba.
- Upoštevajte zahteve za varjenje in dimenzioniranje žic v skladu z veljavnimi standardi in parametri vaše aplikacije.

