

# Brezžični RGBW LED krmilnik, 12-24 V, s sinhronizacijo RJ45

Koda izdelka: AM3498

EAN13: -

HS kód: 94059900

## Variante izdelkov:



## Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC

Pokritost: IP22

## Opis izdelka:

Napredni 4-kanalni RGBW LED krmilnik z brezžičnim RF krmiljenjem omogoča ločeno krmiljenje RGB in belih komponent. Primeren za LED trakove, module ali svetlobne verige s konstantno napetostjo. Zahvaljujoč integriranemu vmesniku RJ45 podpira sinhronizacijo več enot v velikih instalacijah.

## Tehnične specifikacije

- Napajalna napetost: DC 12V-24V (širok razpon)
- Izhodna moč: 12 V:  $\leq 384$  W, 24 V:  $\leq 768$  W
- Izhod: 4 kanali (RGB + W)
- Izhodni tok:  $\leq 8$ A na kanal
- Vrsta povezave: skupna anoda
- Barvna lestvica: 256 stopenj
- Stopnje hitrosti: 100 stopenj
- PWM frekvenca: 400 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 1 W
- Delovna temperatura: -20 do 60 °C
- Dimenzije: 91 × 88 × 24 mm
- Neto teža: 180 g
- Frekvenca daljinskega upravljalnika: 433,92 MHz
- Doseg RF upravljanja:  $\leq 20$  m
- Napajanje krmilnika: 3x AAA, 1,5 V
- Dolžina sinhronizacijskega omrežja (RJ45): največ 80 m med enotami
- Število načinov: 18 (7 statičnih, 11 dinamičnih)

## Funkcije in lastnosti

- Brezžično RF upravljanje z dotikalnim kolescem in neprekinjeno regulacijo
- Spomin zadnje nastavitve po izpadu električne energije
- Načini: statične barve, gladki prehodi, skoki, stroboskop itd.
- Možnost neprekinjenega držanja gumbov za nadzor hitrosti ali svetlosti
- Brezhibna sinhronizacija več enot prek omrežja RJ45
- Brez smernega nadzora – deluje tudi skozi ovire

## Idealno za

- RGBW LED trakovi, LED moduli in svetlobne verige
- Notranja razsvetljava, dekoracije in pohištvo
- Arhitekturni projekti z več conami
- Sinhrona osvetlitev izložb, hotelov, dvoran, odrska osvetlitev

## Vsebina paketa

- 1x LED krmilnik s sinhronizacijo RJ45
- 1x daljinski upravljalnik na dotik (brez baterij)
- 1x navodila za uporabo

