

Napajalna vtičnica 16,8 V, 5 A, 5,5 x 2,1 mm, polnilnik litijevih baterij

Koda izdelka: AM0485

EAN13: -

HS kód: 85044090



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 16,8 V DC

Izhodni tok: 5 A

Izhodna moč: 84 W

Dolžina kabla: 120 cm

Priključek: 5,5x2,1 mm

Pokritost: IP22

Opis izdelka:

Vrhunski 16,8-voltni polnilnik litijevih baterij je odlična izbira za široko paleto električnih vozil, kot so invalidski vozički, golf vozički in električni skuterji. Z naprednimi tehnologijami in inteligentnim polnjenjem zagotavlja hitro, učinkovito in varno polnjenje vaših baterij.

Glavne prednosti:

- **Hitro polnjenje:** Funkcija hitrega polnjenja vam prihrani čas in omogoča, da čim prej nadaljujete z delovanjem.
- **Pametni indikator polnjenja:** Jasno prikazuje trenutno stanje polnjenja, tako da vedno veste, kdaj je baterija pripravljena.
- **Maksimalna zaščita:** Varnostni sistem vključuje zaščito pred prenapetostjo (OVP), prekomernim tokom (OCP), prekomernim tokom (OLP) in kratkim stikom (SCP), kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo baterije in varnost med polnjenjem.

Ta polnilnik je idealna izbira za vse, ki iščejo zanesljivo, hitro in varno rešitev za polnjenje svinčeno-kislinskih akumulatorjev. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavnemu upravljanju bo postal nepogrešljiv pomočnik za vaše električno vozilo.

Navodila in vzdrževanje:

1. Pri polnjenju baterije najprej priključite polnilnik na baterijo in nato na električno omrežje. Po polnjenju najprej odklopite električno omrežje in nato polnilnik z baterije. Nepravilen odklop lahko poškoduje baterijo.
2. Nadaljujte s polnjenjem še 2-3 ure, ko LED lučka zasveti zeleno.
3. Polnite v suhem okolju.
4. Če polnilnika ne uporabljate, ga pravočasno izključite iz vtičnice.
5. Baterijo napolnite, preden se popolnoma izprazni, da preprečite poškodbe.

Parametri:

Vhodna napetost: 100-240 V AC, 47-63 Hz.

Izhodna napetost: 16,8 V enosmernega toka, 5 A

Velikost priključka 5,5 mm (zunanji premer) x 2,1 mm (notranji premer)

Pozitivni pol je na notranji lupini.

Vsebina paketa:

- Polnilnik baterij
- Uporabniški priročnik

