

# Konektor D-SUB DE15 (DB15) 3 rady, káblový, samica s maticami, skrutkovací

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM9094

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parametry produktu:

Konektor: DE-15

Počet vývodov: 15-pin

Typ: Samice

Inštalácia: Skrutkovaním

Počet radov: 3



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Adaptér D-SUB DE15 (často označovaný ako VGA) umožňuje rýchle a prehľadné vyvedenie všetkých 15 signálov z konektora DE15 samice na skrutkovaciu svorkovnicu. Je vhodný na servisné účely, prototypovanie a zapojenie kabeláže bez nutnosti spájkovania. Konštrukcia obsahuje kovový konektor, plastový kryt z ABS a upevňovacie matice pre pevnú montáž.

## Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DE15 (VGA), samica
  - Počet pinov: 15
  - Usporiadanie pinov: 3 rady
  - Rozmery: 66 x 42 x 20 mm
  - Rozteč medzi radmi pinov: 2,84 mm
  - Horizontálny rozstup pinov v rade: 2,77 mm
  - Pripojenie vodičov: skrutkovacia svorkovnica
  - Materiál: kovový konektor + plastový kryt (ABS)
  - Upevnenie: integrované matice pre skrutky D-SUB
-

## **Funkcie a vlastnosti**

- Prevod DE15 samica na svorkovnicu pre individuálne zapojenie vodičov
- Skrutkové svorky umožňujú opakované zapojenie bez spájkovania
- Plastový kryt chráni svorkovnicu a zvyšuje mechanickú odolnosť zostavy
- Možnosť pevného uchytenia do protikusu pomocou D-SUB matíc
- Správne označenie konektora je D-SUB DE15; označenie DB15 pre VGA sa v praxi používa, ale nie je technicky presné

## **Ideálne pre**

- Servis a diagnostiku zariadení s rozhraním DE15 (VGA)
- Prototypovanie a laboratórne zapojenie signálov cez D-SUB
- Priemyselné aplikácie, kde je požadované skrutkové pripojenie vodičov
- Rýchle pripojenie a testovanie kabeláže bez krimpovania a spájkovania

## **Obsah balenia**

- D-SUB DE15 samica na svorkovnici s krytom

## **Prečo zvoliť tento produkt**

- Jednoznačné vyvedenie všetkých 15 kontaktov na svorky pre prehľadné zapojenie
- Mechanicky chránené prevedenie v kryte z ABS
- Štandardné DE15 rozhranie s možnosťou pevného uchytenia pomocou matíc
- Vhodné riešenie pre inštalácie, kde je prioritou servisovateľnosť a rýchla zmena zapojenia

## **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Pred zapojením vodičov odpojte zariadenie od napájania a overte zapojenie podľa Vašej dokumentácie signálov.
- Dodržte správne priradenie pinov DE15 k jednotlivým svorkám podľa značenia na svorkovnici.
- Vodiče odizolujte na zodpovedajúcu dĺžku a svorky dotiahnite s citom, aby nedošlo k poškodeniu vodiča alebo svorky.
- Po zapojení uzavrite kryt a skontrolujte, či žiadny vodič nie je mechanicky namáhaný.

## **Bezpečnostné upozornenie**

- Produkt je určený pre signálové a nízkonapäťové aplikácie podľa konkrétneho zariadenia; nepoužívajte ho na priame pripojenie
-

sieťového napätia.

- Nevykonávajte zapájanie pod napätím; hrozí poškodenie pripojených zariadení.

## Galerie:

