

# LED ovládač pre schodisko pre 16 schodov s PIR senzormi a diaľkovým ovládaním

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM2294

EAN13: -

HS kód: 94059900

## Parametry produktu:

Napätie: 12-24 V DC

Krytie: IP22

## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Inteligentný radič RL-STEP-02 je určený pre plynulé a automatické ovládanie LED pásov na schodiskách. Pomocou pohybových senzorov A/B reaguje na vstup aj výstup osôb a umožňuje elegantné postupné rozsvietenie a zhasínanie jednotlivých stupňov. Ideálne riešenie pre moderné interiéry, kde chcete dosiahnuť kombináciu komfortu, bezpečnosti a estetického vzhľadu osvetlenia.

## Technické špecifikácie

- **Model:** RL-STEP-02
- **Napájacie napätie:** DC 12–24 V
- **Maximálny výkon:** 240 W (max. 15 W na krok)
- **Počet kanálov:** 16 samostatne ovládateľných výstupov
- **Riadiace napätie LED:** DC, konštantné napätie
- **Spotreba v pohotovostnom režime:** 1 W
- **Materiál puzdra:** PC (odolný plast)
- **Farba prevedenia:** biela
- **Rozmery radiča:** 148 × 88 × 30 mm
- **Rozmery diaľkového ovládača:** 130 × 44 mm
- **Rozmery senzora:** priemer 14 mm × dĺžka 30 mm



- **Dĺžka kábla senzora:** 1 m (rozširovací kábel 5 m)
- **Krytie:** IP20 (určené pre vnútorné použitie)
- **Hmotnosť:** 410 g

#### **Funkcie a vlastnosti**

- Postupné rozsvätenie a zhasínanie LED pásov pri vstupe/výstupe na schody
- Nastaviteľný počet krokov (1–16) pomocou diaľkového ovládača
- 9 úrovní rýchlosti prechodu (250–1200 ms na krok)
- Nastaviteľná doba oneskorenia a intenzita jasú
- Automatické zapnutie a vypnutie podľa detekcie pohybu (senzory A/B)
- Režimy pre rôzne štýly osvetlenia (plynulý, sekvenčné a pod.)
- Indikačná LED pre každé nastavenie (modré a červené signalizačné diódy)
- Jednoduché ovládanie cez dodaný IR diaľkový ovládač

#### **Ideálne pre**

- Osvetlenie schodísk v rodinných domoch, bytoch a komerčných priestoroch
- Chodby, prechody a schodiská s LED pásmi 12/24 V
- Automatizáciu svetiel v dizajnových a šikovných inštaláciách
- Moderné interiéry s požiadavkou na efektívne a úsporné osvetlenie

#### **Obsah balenia**

- 1× radič LED schodiskového osvetlenia RL-STEP-02
- 2× PIR senzor (A/B)
- 1× diaľkový ovládač
- 1× napájací konektorový kábel
- 1× užívateľský manuál

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Elegantné a automatické riadenie osvetlenia schodov s plynulým nábehom
- Jednoduchá inštalácia a jednoduché nastavenie pomocou ovládača
- Podpora až 16 krokov a vysoký výkon až 240 W
- Kompatibilný s LED pásmi 12 V aj 24 V
- Bezpečné nízkonapäťové napájanie a dlhá životnosť
- Moderný design vhodný pre skrytú montáž a nenápadné zapojenie

#### **Galerie:**

---

