

# LED ovládač pre schodisko pre 28 schodov s PIR senzormi

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM8446

EAN13: -

HS kód: 94059900



## Parametry produktu:

Napätie: 12-24 V DC

Krytie: IP22



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Inteligentný radič RL-STEP-03 je určený pre plynulé a automatické ovládanie LED pásov na schodiskách. Pomocou pohybových senzorov A/B reaguje na vstup aj výstup osôb a umožňuje elegantné postupné rozsvätenie a zhasínanie jednotlivých stupňov. Ideálne riešenie pre moderné interiéry, kde chcete dosiahnuť kombináciu komfortu, bezpečnosti a estetického vzhľadu osvetlenia.

## Technické špecifikácie

- **Model:** RL-STEP-03
- **Napájacie napätie:** DC 12-24 V
- **Maximálny výkon:** 420 W (max. 15 W na krok)
- **Počet kanálov:** 28 samostatne ovládateľných výstupov
- **Riadiace napätie LED:** DC, konštantné napätie
- **Spotreba v pohotovostnom režime:** 1 W
- **Materiál puzdra:** PC (odolný plast)
- **Farba prevedenia:** biela
- **Rozmery radiča:** 204 × 82 × 30 mm
- **Rozmery diaľkového ovládača:** 130 × 44 mm
- **Rozmery senzora:** priemer 14 mm × dĺžka 30 mm
- **Dĺžka kábla senzora:** 1 m (rozširovací kábel 5 m)
- **Krytie:** IP20 (určené pre vnútorné použitie)

- **Hmotnosť:** 410 g

### Funkcie a vlastnosti

- Postupné rozsvätenie a zhasínanie LED pásov pri vstupe/výstupe na schody
- Nastaviteľný počet krokov (1-28) pomocou diaľkového ovládača
- 9 úrovní rýchlosti prechodu (150-1200 ms na krok)
- Nastaviteľná doba oneskorenia a intenzita jasú
- Automatické zapnutie a vypnutie podľa detekcie pohybu (senzory A/B)
- Režimy pre rôzne štýly osvetlenia (plynulý, sekvenčné a pod.)
- Indikačná LED pre každé nastavenie (modré a červené signalizačné diódy)
- Jednoduché ovládanie cez dodaný IR diaľkový ovládač

### Ideálne pre

- Osvetlenie schodísk v rodinných domoch, bytoch a komerčných priestoroch
- Chodby, prechody a schodiská s LED pásmi 12/24 V
- Automatizáciu svetiel v dizajnových a šikovných inštaláciách
- Moderné interiéry s požiadavkou na efektívne a úsporné osvetlenie

### Obsah balenia

- 1x radič LED schodiskového osvetlenia RL-STEP-03
- 2x PIR senzor (A/B)
- 1x užívateľský manuál

### Prečo zvoliť tento produkt

- Elegantné a automatické riadenie osvetlenia schodov s plynulým nábehom
- Jednoduchá inštalácia a jednoduché nastavenie pomocou ovládača
- Podpora až 28 krokov a vysoký výkon až 420 W
- Kompatibilný s LED pásmi 12 V aj 24 V
- Bezpečné nízkonapäťové napájanie a dlhá životnosť
- Moderný design vhodný pre skrytú montáž a nenápadné zapojenie

### Galerie:



