

Vodeodolný konektor pre LED pásik 2pin + koncovka, IP68

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7460

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Dĺžka kábla: 15 cm

Prevádzková teplota: -20°C - +105°C



Varianty produktu:

Popis produktu:

Kvalitný vodeodolný dvojpínový konektor určený pre bezpečné napájanie LED pásov v náročných podmienkach. Konektor je navrhnutý pre prepichovacie (puncturing) pripojenie, ktoré umožňuje rýchlu inštaláciu bez nutnosti odizolovania vodičov. Vďaka krytiu IP67/IP68 je vhodný na vonkajšie použitie, vlhké prostredie i aplikácie s vysokými nárokmi na spoľahlivosť.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: 2pin (POWER to STRIP)
- Kompatibilita: COB a SMD LED pásy
- Šírka LED pásy: 11 mm
- Maximálny prúd: 6 A
- Krytie: IP68
- Typ pripojenia: prepichovací (puncturing)
- Vodiče: 2 vodiče (červený / čierny)
- Dĺžka vodičov: 150 mm
- Materiál vodiča: meď
- Farba konektora: čierna
- Hmotnosť: 12g

Funkcie a vlastnosti

- Rýchla montáž bez spájkovania a bez odizolovania LED pásika
- Vodeodolné prevedenie vhodné pre vonkajšie inštalácie
- Spoločný prenos napájania až do prúdu 6 A
- Kompatibilný s COB aj klasickými SMD LED pásikmi
- Krátky prívodný kábel pre ľahké napojenie na napájací zdroj

Ideálne pre

- Vonkajšia LED inštalácia
- LED pásiky v kúpeľniach, saunách a wellness priestoroch
- Architektonické a dekoratívne osvetlenie
- Rýchle servisné alebo dočasné inštalácie

Obsah balenia

- 1x Vodeodolný konektor 2pin s prívodným káblom 15 cm
- 1x Silikónová koncovka pre LED pásik

Prečo zvoliť tento produkt

- Vysoké krytie IP67/IP68 pre maximálnu ochranu proti vode
- Jednoduchá a rýchla inštalácia bez špeciálneho náradia
- Bezpečné a pevné elektrické spojenie
- Vhodný pre profesionálne aj hobby použitie
- Ideálny doplnok k vodeodolným LED pásikom

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou overte zhodu šírky LED pásika (11 mm) a polaritu vodičov (červený = plus, čierny = mínus).
- Po mechanickom spojení odporúčame konektor aj koncovku podlepiť silikónom na zachovanie vodeodolnosti v mieste napojenia.
- Pri inštalácii dbajte na čistotu dosadacích plôch a správne uzavretie konektora, aby bolo dosiahnuté deklarované krytie.

Bezpečnostné upozornenie

- Určené pre nízkonapäťové DC aplikácie LED pásikov; pred zapojením odpojte napájanie.
- Dodržte maximálne prúdové zaťaženie 6 A a zaistite zodpovedajúce dimenzovanie napájacieho zdroja a vodičov.
- Po inštalácii skontrolujte pevnosť spojenia a tesnosť, najmä v prostredí s trvalou vlhkosťou.

Galerie:
