

Konektor D-SUB DE25 (DB25) káblový kovový, samec so skrutkami/maticami, skrutkovací

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3529

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DB25

Počet vývodov: 25-pin

Typ: Samec

Inštalácia: Skrutkovaním



Varianty produktu:

Popis produktu:

Kovový káblový konektor D-SUB DB25 (samec) so skrutkovacím krytom je určený na zakončenie viacžilových káblov a vytvorenie demontovateľného spojenia v aplikáciách s rozhraním DB25. Konštrukcia so skrutkami/maticami umožňuje pevné mechanické zaistenie konektora a odľahčenie ťahu kábla.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DB25
 - Prevedenie: káblový, kovové telo/kryt
 - Pohlavie: samec (pin)
 - Počet pinov: 25
 - Usporiadanie kontaktov: 2 rady
 - Montáž krytu: skrutkovacia
 - Mechanické zaistenie v spojení: skrutky/matice
 - Priečodky pre kábel: 4 ks (pre priemery 5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
 - Rozmery (podľa obrázku): cca 57 mm (šírka), 56 mm (dĺžka), 16 mm
-

(výška)

Funkcie a vlastnosti

- Kovový kryt pre zvýšenú mechanickú odolnosť pri káblovej inštalácii
- Skrutkovacia konštrukcia umožňuje opakované otvorenie a servisný zásah
- Výmenné priechodky na prispôsobenie priemeru kábla a základné odľahčenie ťahu
- Skrutky/matice pre pevné dotiahnutie konektora k protikusu a obmedzenie samovoľného uvoľnenia

Ideálne pre

- Výrobu a opravy káblov s rozhraním DB25
- Priemyselné zariadenia, meraciu techniku a riadiace systémy
- Servisná a laboratórna kabeláž, kde je požadované mechanické istenie konektora

Obsah balenia

- 1× konektor D-SUB DB25 (samec) so skrutkovacím kovovým krytom
- 4× priechodka pre kábel (5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
- 2× skrutka
- 2× matica

Prečo zvoliť tento produkt

- Štandardné prevedenie DB25 pre kompatibilitu s bežnými protikusmi
- Kovový skrutkovací kryt vhodný na inštalácie s vyššími nárokmi na mechanickú odolnosť
- Možnosť voľby priechodky podľa priemeru kábla
- Mechanické zaistenie konektora pomocou skrutiek/matíc

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou zvolte priechodku podľa priemeru kábla a osadte ju do výstupu krytu.
- Vodiče skráťte na potrebnú dĺžku, zapojte na kontakty konektora a skontrolujte správne poradie signálov.
- Po zapojení uzavrite kryt, dotiahnite skrutky a overte, že kábel nie je v kryte mechanicky namáhaný.
- Pri pripojení k protikusu použite skrutky/matice pre pevné zaistenie konektora.

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre signálové a dátové prepojenie; pred manipuláciou odpojte zariadenie od napájania.
-

- Dbajte na správne zapojenie pinov podľa použitého rozhrania, aby nedošlo k poškodeniu pripojených zariadení.
- Zabráňte skratu medzi vodičmi a kontaktom s vodivými časťami krytu.

Galerie:

