

USB nabíjačka 45 W PD/QC, 1×USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (čierna/biela)

Kódy produktov:

Kód produktu: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupné napätie: 100-240 V AC, 50/60
Hz

Výkon: 45 W



Varianty produktu:

Farba: Biela, Čierna

Popis produktu:

Kompaktná sieťová USB nabíjačka pre napájanie a nabíjanie mobilných telefónov, tabletov a ďalších zariadení cez USB. Ponúka dva výstupy (USB-C a USB-A) a podporuje rýchle nabíjanie cez USB-C Power Delivery a USB-A Quick Charge. K dispozícii je vo variante čierna alebo biela.

Technické špecifikácie

- Model: RS-45PQ
- Farba: biela / čierna
- Maximálny výkon: 45 W
- Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A max.
- Výstupy: 1× USB-C, 1× USB-A
- USB-C (PD): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3,75 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A (max. 45 W)
- USB-C (PPS): 3,3 – 11,0 V / 3,0 A, 3,3 – 16,0 V / 2,8 A
- USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)
- Vidlica: EU / US / UK (podľa variantu prevedenia)
- Rozmery: 47 × 40 × 61 mm

- Hmotnosť: 160 g

Funkcie a vlastnosti

- Podpora rýchleho nabíjania: USB Power Delivery (USB-C) a Quick Charge (USB-A)
- Dva nezávislé nabíjacie porty pre súčasné pripojenie dvoch zariadení
- Ochrany: nadprúdová, prepäťová, podpäťová, proti skratu, proti prehriatiu
- Materiál pláštá: PC so zvýšenou odolnosťou proti horeniu

Ideálne pre

- Nabíjanie telefónov a tabletov cez USB-C alebo USB-A
- Zariadenie vyžadujúce USB-C Power Delivery až do 45 W
- Cestovné použitie vďaka širokému rozsahu vstupného napätia 100-240 V AC

Obsah balenia

- 1x sieťová USB nabíjačka RS-45PQ (čierna alebo biela)

Prečo zvoliť tento produkt

- Jasne definované výstupné profily pre USB-C PD vrátane PPS
- Kombinácia USB-C a USB-A pre kompatibilitu so širokým spektrom zariadení
- Integrované ochranné funkcie pre stabilnú prevádzku a ochranu pripojených zariadení

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky zodpovedajúcej použitej vidlici.
- Na rýchle nabíjanie použite kvalitný kábel určený pre požadovaný prúd a režim (PD/QC/PPS).
- Pri súčasnom použití oboch portov zohľadnite, že sa dostupný výkon delí medzi pripojené zariadenia.

Bezpečnostné upozornenie

- Zariadenie je určené na použitie v elektrickej sieti 100-240 V AC. Pri nesprávnej manipulácii hrozí úraz elektrickým prúdom.
 - Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodený kryt alebo vidlica.
 - Zaistite dostatočné vetranie, nezakrývajte nabíjačku počas prevádzky a nevystavujte ju vlhkosti.
-

Galerie:

