

Kovinsko stikalo z rdečo osvetlitvijo, zunanja osvetlitev, srebrno, premer 22mm, IP65, 12V

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7095

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametri izdelka:

Trenutni: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokritost: IP65



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Kovinsko stikalo z rdečo LED osvetlitvijo je namenjeno za krmiljenje električnih tokokrogov v panelnih aplikacijah, krmilnih omaricah ali kot stikalo za osvetlitev. Zaskočna izvedba ohranja izbrano stanje po pritisku. Zaščita IP65 omogoča uporabo v okoljih s povečanimi zahtevami po zaščiti sprednjega dela pred prahom in vodo pri pravilni montaži.

Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: kovinsko tipčno stikalo z osvetlitvijo
- Vrsta preklapljanja: zaskočno
- Barva osvetlitve: rdeča
- Največja napetost LED osvetlitve: 12 V
- Največja preklopna obremenitev: 250 V / 5 A
- Vrsta kontaktov: NO, NC
- Montažni premer: 19 mm
- Premer stikala: 22 mm
- Zaščita: IP65
- Barva izvedbe: srebrna

Funkcije in lastnosti

- Kovinska izvedba, primerna za montažo v panel.
- Rdeča osvetlitev za vizualno indikacijo ali orientacijo krmilnega elementa.
- Zaskočni mehanizem ohranja sklenjeno ali razklenjeno stanje po pritisku.
- Kontakti NO in NC omogočajo priključitev za vklopno in izklopno funkcijo.
- Zaščita IP65 zagotavlja zaščito sprednjega dela stikala pri pravilni namestitvi v montažno odprtino.

Idealno za

- Krmiljenje osvetlitve v notranjih in zaščitениh zunanjih aplikacijah.
- Panelne krmilne elemente v električnih razdelilnikih in krmilnih panelih.
- Aplikacije, ki zahtevajo zaskočno preklapljanje in optično indikacijo z rdečo osvetlitvijo.
- Zamenjavo ali dopolnitev kovinskega tipčnega stikala z montažnim premerom 19 mm.

Vsebina paketa

- 1x kovinsko zaskočno stikalo z rdečo osvetlitvijo

Zakaj izbrati ta izdelek

- Stikalo združuje zaskočno krmiljenje, LED osvetlitev in kontakte NO/NC v enem panelnem elementu.
- Tehnični parametri vključujejo zaščito IP65, montažni premer 19 mm in največjo preklopno obremenitev 250 V / 5 A.
- Kovinsko ohišje in srebrna izvedba ustrezata uporabi v krmilnih panelih in tehničnih inštalacijah.

Navodila za namestitev in delovanje

- Stikalo namestite v panel z ustrezno montažno odprtino 19 mm.
- Napajanja LED osvetlitve ne priključujte na napetost, višjo od 12 V.
- Električno priključitev izvedite glede na funkcijo kontaktov NO in NC ter glede na zahtevan način krmiljenja.
- Za ohranitev zaščite IP65 mora biti stikalo pravilno mehansko nameščeno in zategnjeno v panelu.

Varnostna opozorila

- Stikalo je namenjeno za električne tokokroge z možno omrežno napetostjo do 250 V, zato je potrebna strokovna montaža.
 - Pred namestitvijo, vzdrževanjem ali spremembo priključitve vedno odklopite napajanje ustreznega tokokroga.
-

- Ne presežite največje preklopne obremenitve 250 V / 5 A.
- Nepravilna priključitev predstavlja tveganje za električni udar, kratek stik, pregrevanje ali poškodbo stikala in priključene naprave.
- LED osvetlitev priključite samo na vir z ustrežno napetostjo.

Galerija:

