

Kovinsko stikalo z rdečo osvetlitvijo, notranja osvetlitev, srebrno, premer 22mm, IP65, 12V

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2416

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametri izdelka:

Trenutni: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokritost: IP65



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Kovinsko tipkalo AM2416 z aretacijo je namenjeno za krmiljenje električnih tokokrogov in za instalacije, kjer se zahteva vidna rdeča LED osvetlitev. Konstrukcija s kovinskim ohišjem in zaščito IP65 omogoča uporabo v nadzornih ploščah, elektroinstalacijskih sklopih in notranji osvetlitvi ob upoštevanju navedenih električnih parametrov.

Tehnične specifikacije

- Tip izdelka: kovinsko tipkalo z LED osvetlitvijo
- Tip preklapljanja: z aretacijo
- Barva osvetlitve: rdeča
- Maksimalna napetost za LED osvetlitev: 12 V
- Maksimalna preklopna obremenitev: 250 V / 5 A
- Tip kontaktov: NO, NC
- Montažni premer: 19 mm
- Premer sprednjega dela: 22 mm
- Zaščita: IP65
- Izvedba: srebrno kovinsko ohišje

Funkcije in lastnosti

- Aretirni mehanizem omogoča ohranitev sklenjenega ali razklenjenega stanja po pritisku.
- Kontakta NO in NC omogočata priključitev za vklopno in izklopno funkcijo glede na zasnovo tokokroga.
- Rdeča LED osvetlitev služi za vizualno signalizacijo ali orientacijo krmilnega elementa.
- Kovinska izvedba je primerna za montažo v nadzorne plošče in sprednje plošče.
- Zaščita IP65 zagotavlja zaščito proti prahu in proti vodnim curkom pri pravilni montaži.

Idealno za

- Nadzorne plošče električnih naprav.
- Preklapljanje in signalizacijo v notranji osvetlitvi.
- Krmilne in pomožne tokokroge z zahtevo po aretirnem stikalu.
- Panelne instalacije, kjer se zahteva kovinsko tipkalo z osvetlitvijo.

Vsebina pakiranja

- 1x Kovinsko stikalo z rdečo osvetlitvijo

Zakaj izbrati ta izdelek

- Izdelek združuje aretirno preklapljanje, LED osvetlitev in kontakte NO ter NC v enem panelnem elementu.
- Navedeni parametri omogočajo uporabo v električnih tokokrogih z jasno določeno mejo preklopne obremenitve.
- Montažni premer 19 mm in sprednji premer 22 mm olajšata vključitev v panelne aplikacije, ki ustrezajo tem dimenzijam.
- Zaščita IP65 je primerna za okolja, kjer se zahteva povečana zaščita sprednjega dela stikala.

Navodila za instalacijo in obratovanje

- Pred montažo preverite skladnost priključitve kontaktov NO in NC z zahtevano funkcijo krmiljenega tokokroga.
- LED osvetlitev priključite samo na napetost, ki ne presega 12 V.
- Preklopna obremenitev ne sme preseči vrednosti 250 V / 5 A.
- Za ohranitev zaščite IP65 mora biti stikalo vgrajeno v ustrezno pripravljeno ploščo in pravilno zategnjeno.

Varnostna opozorila

- Pri uporabi v izmeničnih omrežjih z napetostjo do 250 V obstaja nevarnost električnega udara.
 - Montažo v tokokroge z omrežno napetostjo sme izvajati samo oseba z ustrežno elektrotehnično kvalifikacijo.
-

- Pred instalacijo, priključitvijo ali vzdrževanjem mora biti tokokrog odklopljen od napajanja.
- Nepravilna priključitev kontaktov ali LED osvetlitve lahko povzroči kratek stik, pregrevanje ali poškodbo stikala.
- Izdelka ne uporabljajte izven navedenih električnih omejitev.

Galerija:

