

# LED indikator z brenčalom AD16-16SM, za premer luknje 16 mm

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5979

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametri izdelka:

Pokritost: IP40

Odprtina za pritrditev: 16 mm



## Variante izdelkov:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,  
220-250 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena,  
Rumena

## Opis izdelka:

LED indikator z vgrajenim brenčalom AD16-16SM je zasnovan za optično in zvočno signalizacijo stanj v nadzornih ploščah, stikalnih omarah in elektronskih napravah z omejenim prostorom za montažo. Zaradi manjše montažne odprtine 16 mm je še posebej primeren za kompaktne aplikacije, kjer je potrebna jasna vizualna indikacija, dopolnjena s prekinjajočim zvočnim signalom.

## Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
  - Poraba: 1 W
  - Svetlost: 500 cd
  - Življenjska doba LED diode: 30.000 ur
  - Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
  - Tonska frekvenca: 2500 Hz
-

- Zvočni signal: prekinjajoči ton
- Premer sprednje strani: 19 mm
- Dolžina telesa: 55 mm
- Premer montažne luknje: 16 mm
- Teža: 32 g
- Zaščita: IP40
- Priključki: vijačni priključni blok

### Funkcije in lastnosti

- Kombinacija LED indikacije in zvočne signalizacije v enem elementu
- Vgrajen zvočni signal s prekinjajočim se tonom za boljše prepoznavanje stanja
- Kompaktne dimenzije, primerne za manjše nadzorne plošče
- LED tehnologija z dolgo življenjsko dobo in stabilno svetlobno močjo
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo  $\varnothing$  16 mm
- Jasna povezava žic s pomočjo priključnega bloka

### Idealno za

- Kompaktne nadzorne plošče in armaturne plošče
- Elektronska in laboratorijska oprema
- Signalizacija delovanja in napak
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Uporaba z omejenim prostorom za montažo

### Vsebina paketa

- LED indikator z brenčalom AD16-16SM

### Zakaj izbrati ta izdelek?

- Majhna montažna luknja  $\varnothing$  16 mm prihrani prostor v plošči
- Zanesljiva kombinacija svetlobne in zvočne signalizacije
- Široka paleta možnosti napetosti
- Enostavna namestitev in hitra povezava
- Primerna rešitev za standardno notranjo uporabo z zaščito IP40

### Galerija:

