

D-SUB konektor DE15 (DB15)

3-vrstni, ožičen, ženski z maticami, vijak

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM9094

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri izdelka:

Priključek: DE-15

Število nožic: 15-pin

Vrsta: Ženske

Namestitev: Z vijačenjem

Število vrstic: 3



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Adapter D-SUB DE15 (pogosto imenovan VGA) omogoča hiter in jasen izhod vseh 15 signalov iz ženskega konektorja DE15 na vijačni priključni blok. Primeren je za servisne namene, izdelavo prototipov in ožičenje brez spajkanja. Zasnova vključuje kovinski konektor, pokrov iz ABS plastike in pritrdilne matice za fiksno pritrditev.

Tehnične specifikacije

- Vrsta konektorja: D-SUB DE15 (VGA), ženski
 - Število zatičev: 15
 - Razporeditev zatičev: 3 vrste
 - Dimenzije: 66 x 42 x 20 mm
 - Razmak med vrstami zatičev: 2,84 mm
 - Vodoravni razmak med zatiči v vrsti: 2,77 mm
 - Priključek žice: vijačni priključni blok
 - Material: kovinski konektor + plastični pokrov (ABS)
 - Montaža: integrirane matice za vijake D-SUB
-

Funkcije in lastnosti

- Adapter DE15 z ženskim delom na priključni blok za individualno priključitev žic
- Vijačne sponke omogočajo večkratno ožičenje brez spajkanja
- Plastični pokrov ščiti priključni blok in povečuje mehansko odpornost sklopa
- Možnost fiksne pritrditve na nasprotno stran z uporabo D-SUB matic
- Pravilna oznaka priključka je D-SUB DE15; v praksi se uporablja oznaka DB15 za VGA, vendar tehnično ni natančna.

Idealno za

- Servis in diagnostika naprav z vmesnikom DE15 (VGA)
- Izdelava prototipov in laboratorijska povezava signalov prek D-SUB
- Industrijske aplikacije, kjer je potrebna vijačna povezava vodnikov
- Hitra povezava in testiranje ožičenja brez stiskanja ali spajkanja

Vsebina paketa

- D-SUB DE15 ženski na priključnem bloku s pokrovom

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Jasna napeljava vseh 15 kontaktov do priključkov za pregledno ožičenje
- Mehansko zaščitena zasnova v ohišju iz ABS-a
- Standardni vmesnik DE15 z možnostjo fiksne montaže z maticami
- Primerna rešitev za inštalacije, kjer sta prednostna naloga enostavnost vzdrževanja in hitre spremembe ožičenja

Navodila za namestitev in uporabo

- Preden priključite žice, napravo odklopite iz napajanja in preverite povezave v skladu z dokumentacijo signala.
- Upoštevajte pravilno razporeditev pinov DE15 na posameznih priključkih v skladu z oznakami na priključnem bloku.
- Odstranite izolacijo z žic na ustrezno dolžino in previdno privijte sponke, da preprečite poškodbe žice ali sponke.
- Po priključitvi zaprite pokrov in preverite, da nobena žica ni mehansko obremenjena.

Varnostno obvestilo

- Izdelek je namenjen za signalne in nizkonapetostne aplikacije, odvisno od specifične naprave; ne uporabljajte ga za neposredno priključitev na omrežno napetost.
 - Ne priključujte naprav pod napetostjo, saj obstaja nevarnost poškodbe priključenih naprav.
-

Galerija:

