

# Pravokotno preklopno stikalo KCD4, VKLOP-IZKLOP-VKLOP, IP65, črno 250V/16A

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7641

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametri izdelka:

Trenutni: 16 A

Napetost: Max. 250 V

Priključek: Faston 6,3 mm

Pokritost: IP65

Število nožic: 6-pin



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Pravokotno preklopno stikalo tipa KCD4 za montažo na ploščo je zasnovano za preklapljanje vezij v treh položajih (I / O / II). Zaradi zaščite IP65 je primerno tudi za aplikacije s povečanimi zahtevami glede zaščite pred prahom in brizganjem vode.

## Tehnične specifikacije

- Tip: KCD4
  - Funkcija: VKLOP-IZKLOP-VKLOP (položaj I / O / II)
  - Nazivna obremenitev: 16 A pri 250 V AC
  - Maks. napetost: 250 V
  - Montažna luknja: 30 x 22 mm
  - Dimenzije: 31 x 25 x 35 mm
  - Višina vgradnje (zahtevana globina v plošči): 28 mm
  - Delovna temperatura: -25 do +80 °C
  - Zaščita: IP65
  - Priključek: 6,3 mm Faston
-

- Število zatičev: 6
- Oblika: črna

### **Funkcije in lastnosti**

- Tristopenjska zasnova za preklapljanje med dvema vezjema s sredinskim izklopljenim položajem
- Zaklepanje položaja za stabilno nastavitev preklopnega stanja
- Piktogrami zibelke: I / O / II
- Montaža na ploščo v pravokotni izrez
- Priključki za priključitev s 6,3 mm ploščatimi konektorji Faston
- Zaščita IP65 za uporabo v okoljih s povečano količino prahu ali brizgajoče vode

### **Idealno za**

- Aplikacije za nadzorne plošče in stikalne plošče
- Nadzor industrijske opreme in storitev
- Napajalni in stikalni tokokrogi, ki zahtevajo tristopenjsko krmiljenje
- Aplikacije, ki zahtevajo zaščito IP65 na sprednji strani plošče

### **Vsebina paketa**

- Klecno stikalo KCD4

### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Jasno definirana funkcija VKLOP-IZKLOP-VKLOP z oznako I/O/II
- Standardizirana montaža na ploščo v luknjo 30 x 22 mm
- Enostavna povezava prek 6,3 mm Faston konektorja
- Zaščita IP65 za zahtevnejše delovne pogoje

### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Pred namestitvijo preverite velikost montažne luknje 30 x 22 mm in potrebno globino prostora v plošči 28 mm.
- Za povezave uporabite ustrezne 6,3 mm Faston konektorje in žice, dimenzionirane za trenutno obremenitev aplikacije.
- Ožičenje prilagodite specifični funkciji VKLOP-IZKLOP-VKLOP v skladu s shemo naprave; priporočamo, da pred zagonom preverite razporeditev priključkov.

### **Varnostno obvestilo**

- Izdelek je zasnovan za delovanje z nevarno napetostjo (do 250 V AC). Namestitev in servisiranje sme izvajati le, ko je napajanje odklopljeno, in to lahko stori le ustrezno usposobljena oseba.
  - Upoštevajte zahteve za varjenje in dimenzioniranje žic v skladu z veljavnimi standardi in parametri vaše aplikacije.
-

## Galerija:

