

Vodoodporen konektor za LED trak 2-pinski + končna kapica, IP68

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7460

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri izdelka:

Dolžina kabla: 15 cm

Delovna temperatura: -20°C - +105°C



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Visokokakovosten vodoodporen dvo-pinski konektor, zasnovan za varno napajanje LED trakov v zahtevnih pogojih. Konektor je zasnovan za prebadanje povezave, kar omogoča hitro namestitev brez potrebe po odstranjevanju izolacije z žic. Zahvaljujoč zaščiti IP67/IP68 je primeren za zunanjo uporabo, vlažna okolja in aplikacije z visokimi zahtevami glede zanesljivosti.

Tehnične specifikacije

- Vrsta konektorja: 2-pinski (NAPAJANJE za ODSTRANITEV)
- Združljivost: COB in SMD LED trakovi
- Širina LED traku: 11 mm
- Največji tok: 6 A
- Zaščita: IP68
- Vrsta povezave: prebadanje
- Žice: 2 žici (rdeča/črna)
- Dolžina žice: 150 mm
- Material prevodnika: baker
- Barva priključka: črna
- Teža: 12 g

Funkcije in lastnosti

- Hitra montaža brez spajkanja in odstranjevanja izolacije LED traku
- Vodoodporna zasnova, primerna za zunanjo montažo
- Zanesljiv prenos moči do 6 A
- Združljivo s COB in klasičnimi SMD LED trakovi
- Kratek napajalni kabel za enostavno priključitev na električno omrežje

Idealno za

- Namestitev zunanje LED-svetilke
- LED trakovi v kopalnicah, savnah in wellness centrih
- Arhitekturna in dekorativna razsvetljava
- Hitra storitev ali začasne namestitve

Vsebina paketa

- 1x Vodoodporen 2-pinski konektor s 15 cm napajalnim kablom
- 1x Silikonska končna kapica za LED trak

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visoka zaščita IP67/IP68 za maksimalno zaščito pred vodo
- Enostavna in hitra namestitev brez posebnega orodja
- Varna in trdna električna povezava
- Primerno za profesionalno in hobi uporabo
- Idealen dodatek k vodoodpornim LED trakovom

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo preverite širino LED traku (11 mm) in polarnost žic (rdeča = plus, črna = minus).
- Po mehanski priključitvi priporočamo, da konektor in konec zatesnite s silikonom, da ohranite vodoodpornost na mestu priključitve.
- Med namestitvijo se prepričajte, da so stične površine čiste in da je konektor pravilno zaprt, da dosežete deklarirano zaščito.

Varnostno obvestilo

- Zasnovano za nizkonapetostne enosmerne LED trakove; pred priklopom izključite napajanje.
- Upoštevajte največjo tokovno obremenitev 6 A in se prepričajte, da sta napajalnik in žice ustrezno dimenzionirane.
- Po namestitvi preverite trdnost in tesnost povezave, zlasti v okoljih s stalno vlažnostjo.

Galerija:
