

# Senzorsko stikalo za vrata DS-1, 12–24 V DC, 6 A

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2098

EAN13: -

HS kód: 85364190

## Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC

Barva: Črno

Pokritost: IP20

Največji tok: 6 A



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Kompaktni senzor za vrata DS-1 se uporablja za samodejni vklop in izklop LED osvetlitve ob odpiranju ali zapiranju vrat. Najpogosteje se uporablja za LED trakove v pohištvu, kuhinjskih elementih, omarah, vitrinah ali tehničnih omarah. Zahvaljujoč preprosti povezavi z enosmernimi konektorji je namestitev hitra in brez spajkanja.

## Tehnične specifikacije

- Model: DS-1
  - Napajalna napetost: DC 12–24 V
  - Največji preklopni tok: 6 A
  - Največja moč: 72 W pri 12 V / 144 W pri 24 V
  - Vrsta sensorja: infrardeči senzor za vrata
  - Preklopna razdalja: 0–3 mm
  - Material ohišja: ABS plastika
  - Dimenzije modula: 32 × 16 mm
  - Skupna dolžina kabla: 187 mm
  - Dolžina enosmernega kabla: 155 mm
  - Priključki: DC vtičnica 5,5 × 2,1 mm (moški + ženski)
  - Stopnja zaščite: IP20
-

- Teža: 20 g

### Funkcije in lastnosti

- Samodejni vklop LED osvetlitve ob odpiranju vrat
- Samodejni izklop osvetlitve, ko so vrata zaprta
- Brezkontaktno infrardeče zaznavanje
- Nizka poraba energije
- Kompaktne dimenzije, primerne za skrito montažo
- Priklop in uporaba brez programiranja
- Združljivo z večino 12V in 24V LED trakov in LED luči

### Idealno za

- Kuhinjske omarice in delovne plošče
- Omare in vgradno pohištvo
- Vitrine in prodajne police
- Tehnične in razdelilne omare
- LED trakovi v domovih in poslovnih prostorih

### Vsebina paketa

- 1× senzorsko stikalo za vrata DS-1

### Zakaj izbrati ta izdelek?

- Preprosta in zanesljiva rešitev za avtomatsko upravljanje LED osvetlitve
- Visoka nosilnost do 6 A
- Širok razpon napajalne napetosti 12-24 V
- Hitra namestitev brez orodja ali spajkanja
- Elegantna in diskretna oblika, primerna za notranjo uporabo

### Galerija:

