

USB polnilnik 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (črno-bel)

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izvedba: 45 W



Variante izdelkov:

Barva: Bela, Črna

Opis izdelka:

Kompaktni omrežni USB polnilnik za napajanje in polnjenje mobilnih telefonov, tablic in drugih naprav prek USB-ja. Ponuja dva izhoda (USB-C in USB-A) ter podpira hitro polnjenje prek USB-C Power Delivery in USB-A Quick Charge. Na voljo v črni ali beli barvi.

Tehnične specifikacije

- Model: RS-45PQ
 - Barva: bela / črna
 - Največja moč: 45 W
 - Vhod: 100-240 V AC, 50/60 Hz, največ 0,8 A.
 - Izhodi: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (največ 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (največ 18 W)
 - Vtič: EU / ZDA / Združeno kraljestvo (odvisno od različice)
 - Dimenzije: 47 × 40 × 61 mm
-

- Teža: 160 g

Funkcije in lastnosti

- Podpora za hitro polnjenje: USB Power Delivery (USB-C) in Quick Charge (USB-A)
- Dva neodvisna polnilna priključka za hkratno povezavo dveh naprav
- Zaščite: prenapetostna, previsoka, prenizka, kratek stik, pregrevanje
- Material lupine: PC s povečano odpornostjo proti ognju

Idealno za

- Polnjenje telefonov in tablic prek USB-C ali USB-A
- Naprave, ki zahtevajo napajanje USB-C do 45 W
- Uporaba na potovanjih zaradi širokega razpona vhodne napetosti 100-240 V AC

Vsebina paketa

- 1× omrežni USB polnilnik RS-45PQ (črn ali bel)

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Jasno definirani izhodni profili za USB-C PD, vključno s PPS
- Kombinacija USB-C in USB-A za združljivost s široko paleto naprav
- Integrirane zaščitne funkcije za stabilno delovanje in zaščito priključenih naprav

Navodila za namestitev in uporabo

- Polnilnik priključite v električno vtičnico, ki ustreza uporabljenemu vtiču.
- Za hitro polnjenje uporabite kakovosten kabel, zasnovan za zahtevani tok in način (PD/QC/PPS).
- Pri hkratni uporabi obeh vrat upoštevajte, da se razpoložljiva moč razdeli med priključene naprave.

Varnostno obvestilo

- Naprava je namenjena uporabi v električnem omrežju z izmenično napetostjo 100-240 V. Nepravilno ravnanje lahko povzroči električni udar.
 - Polnilnika ne uporabljajte, če je pokrov ali vtič poškodovan.
 - Zagotovite zadostno prezračevanje, polnilnika med delovanjem ne pokrivajte in ga ne izpostavljajte vlagi.
-

Galerija:

