

D-SUB-kontakt DE15 (DB15) 3 rader, trådbunden, hona med muttrar, skruv

Produktkoder:

Produktkod: AM9094

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Anslutning: DE-15

Antal stift: 15-pin

Typ: Kvinnor

Installation: Genom att skruva

Antal rader: 3



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

D-SUB DE15-adaptorn (ofta kallad VGA) möjliggör snabb och tydlig utmatning av alla 15 signaler från en DE15-honkontakt till en skruvplint. Den är lämplig för serviceändamål, prototypframställning och kabeldragning utan behov av lödning. Designen inkluderar en metallkontakt, ett ABS-plasthölje och fästmuttrar för fast montering.

Tekniska specifikationer

- Kontakttyp: D-SUB DE15 (VGA), hona
 - Antal stift: 15
 - Stifanordning: 3 rader
 - Mått: 66 x 42 x 20 mm
 - Avstånd mellan stiftrader: 2,84 mm
 - Horisontell stiftdelning i rad: 2,77 mm
 - Kabelanslutning: skruvplint
 - Material: metallkontakt + plasthölje (ABS)
 - Montering: integrerade muttrar för D-SUB-skruvar
-

Funktioner och egenskaper

- DE15 hona till kopplingsplintadapter för individuell kabelanslutning
- Skruvplintar möjliggör upprepad kabeldragning utan lödning
- Plastskydd skyddar kopplingsblocket och ökar aggregatets mekaniska motståndskraft
- Möjlighet till fast montering på motparten med D-SUB-muttrar
- Den korrekta kontaktbeteckningen är D-SUB DE15; beteckningen DB15 för VGA används i praktiken, men är inte tekniskt korrekt.

Idealisk för

- Service och diagnostik av enheter med DE15 (VGA)-gränssnitt
- Prototypframställning och laboratorieanslutning av signaler via D-SUB
- Industriella tillämpningar där skruvanslutning av ledare krävs
- Snabb anslutning och testning av kablar utan krympning eller lödning

Paketinnehåll

- D-SUB DE15 hona på kopplingsplint med lock

Varför välja den här produkten?

- Tydlig kabeldragning av alla 15 kontakter till terminalerna för tydlig kabeldragning
- Mekaniskt skyddad konstruktion i ABS-hölje
- Standard DE15-gränssnitt med möjlighet till fast montering med muttrar
- Lämplig lösning för installationer där servicevänlighet och snabba kabelbyten är prioriterat

Installations- och bruksanvisning

- Innan du ansluter kablarna, koppla bort enheten från strömförsörjningen och verifiera anslutningarna enligt din signaldokumentation.
- Observera att DE15-stiften är korrekt placerade på de enskilda plintarna enligt markeringarna på kopplingsplinten.
- Avisolera kablarna till lämplig längd och dra åt terminalerna försiktigt för att undvika att skada kabeln eller terminalen.
- Efter anslutning, stäng locket och kontrollera att inga kablar är mekaniskt belastade.

Säkerhetsmeddelande

- Produkten är avsedd för signal- och lågspänningstillämpningar enligt den specifika enheten; använd den inte för direkt anslutning till
-

nätspänning.

- Gör inga anslutningar under spänning; det finns risk för skador på anslutna enheter.

Galerie:

