

D-SUB-kontakt DE15 (DB15) 3 rader, kabeldragen, hane med skruvar, skruvtyp

Produktkoder:

Produktkod: AM4678

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Anslutning: DE-15

Antal stift: 15-pin

Typ: Manlig

Installation: Genom att skruva

Antal rader: 3



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

D-SUB DE15-kontakten (ofta felaktigt kallad DB15/VGA) möjliggör snabba, lödfria kabelanslutningar med skruvplintar. Den är lämplig för service, prototypframställning och kabelkonvertering till ett standard 15-poligt hangränssnitt med låsskruvar.

Tekniska specifikationer

- Kontakttyp: D-SUB DE15 (15 stift, 3 rader), hane
- Fästning: låsskruvar på kontakten
- Kabelanslutning: skruvplint
- Mått: 76 × 42 × 20 mm
- Avstånd mellan stiftrader: 2,84 mm
- Horisontell stiftindelning i rad: 2,77 mm
- Material: metallkontakt, plasthölje (ABS)

Funktioner och egenskaper

- Omvandling av DE15-kontakt till kopplingsplint för enkel anslutning
-

av individuella signaler

- Lödfri montering, lämplig för upprepade ledningsbyten
- ABS-hölje skyddar terminaler och ledningar mot mekaniska skador
- Låsskruvar förbättrar den mekaniska stabiliteten hos anslutningen med motparten

Idealisk för

- Service- och testfixturer för enheter med DE15-gränssnitt
- Prototypframställning och laboratoriekoppling av signalledningar
- Ansluta kablar till D-SUB utan att tillverka en specialkabel
- Industriella och mätapplikationer med 15-poligt D-SUB-gränssnitt

Paketinnehåll

- D-SUB DE15 hane med kopplingsplint i hölje

Varför välja den här produkten?

- Tekniskt korrekt DE15-design (15 stift i 3 rader) för kompatibilitet med vanliga motsvarigheter
- Snabb och tydlig kabeldragning via skruvplintar
- Kompakta mått och mekanisk låsning av kontakten med skruvar
- Lämplig lösning för tillfälliga och mer permanenta installationer utan lödning

Installations- och bruksanvisning

- Innan du ansluter kablarna, lossa skruvarna på terminalerna, sätt i den avisolerade kabeln och dra åt skruven med tillräckligt kraft.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar stifttilldelningen enligt din applikation och enhetens kopplingschema.
- Efter att du har anslutit kablarna, stäng locket och fäst det med de medföljande skruvarna.
- Vid anslutning till motståndsstycket, dra åt kontaktens låsskruvar för stabil kontakt.

Säkerhetsmeddelande

- Produkten är avsedd för signal- och lågspänningstillämpningar; använd den inte för direkt anslutning till nätspänning.
 - Koppla bort enheten från strömförsörjningen och förhindra kortslutning mellan terminalerna innan hantering.
 - Säkerställ dragavlastning för kablarna så att ledningarna inte lossnar i terminalerna.
-

Galerie:

