

# Dörrsensorbrytare DS-1, 12-24 V DC, 6A

## Produktkoder:

Produktkod: AM2098

EAN13: -

HS-kod: 85364190

## Produktparametrar:

Spänning: 12-24 V DC

Färg: Svart

Täckning: IP20

Max. ström: 6 A



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivning:

Den kompakta dörrsensorn DS-1 används för att automatiskt tända och släcka LED-belysning när en dörr öppnas eller stängs. Den används oftast för LED-remsor i möbler, köksskåp, garderober, vitrinskåp eller teknikskåp. Tack vare den enkla anslutningen med DC-kontakter är installationen snabb och utan behov av lödning.

## Tekniska specifikationer

- Modell: DS-1
  - Matningsspänning: DC 12-24 V
  - Maximal kopplingsström: 6 A
  - Maximal effekt: 72 W vid 12 V / 144 W vid 24 V
  - Sensortyp: infraröd dörrsensor
  - Kopplingsavstånd: 0-3 mm
  - Material i fodral: ABS-plast
  - Modulmått: 32 × 16 mm
  - Total kabellängd: 187 mm
  - DC-kabellängd: 155 mm
  - Kontakter: DC-uttag 5,5 × 2,1 mm (hane + hona)
  - Skyddsklass: IP20
-

- Vikt: 20 g

### Funktioner och egenskaper

- Automatisk tändning av LED-belysningen när dörren öppnas
- Automatisk belysningsavstängning när dörren stängs
- Beröringsfri infraröd detektering
- Låg energiförbrukning
- Kompakta mått lämpliga för dold installation
- Plug & Play-anslutning utan programmering krävs
- Kompatibel med de flesta 12V och 24V LED-remsor och LED-lampor

### Idealisk för

- Köksskåp och bänkskivor
- Garderober och inbyggda möbler
- Montrar och försäljningshyllor
- Tekniska skåp och distributionsskåp
- LED-remsor i hem och kommersiella utrymmen

### Paketinnehåll

- 1× dörrsensorbrytare DS-1

### Varför välja den här produkten?

- Enkel och pålitlig lösning för automatisk LED-belysningsstyrning
- Hög lastkapacitet upp till 6 A
- Brett matningsspänningsområde 12-24 V
- Snabb installation utan verktyg eller lödning
- Elegant och diskret design lämplig för interiörer

### Galerie:

