

Touch-LED-dimmer DIM-1-B, 12-24 V DC, 6A – svart

Produktkoder:

Produktkod: AM5187

EAN13: -

HS-kod: 94059900

Produktparametrar:

Spänning: 12-24 V DC

Utgående ström: 6 A

Anslutning: 5,5x2,1 mm

Täckning: IP20

Bakgrundsbelysning: Blå



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

DIM-1-B touch-LED-dimmern i svart är ett elegant kontrollelement för smidig ljusstyrkereglering av LED-remsor och LED-armaturer som drivs med 12 V eller 24 V DC. En kort beröring tänder eller släcker ljuset, en lång hållning justerar ljusstyrkan i intervallet 5-100 %. Tack vare sin infällda montering och diskreta bakgrundsbelysta ring är den ett idealiskt val för moderna interiörer, möbler och arkitektonisk belysning.

Tekniska specifikationer

- Modell: DIM-1-B
 - Enhetstyp: Touch-LED-dimmer
 - Matningsspänning: DC 12-24 V
 - Maximal utgångsström: 6 A
 - Maximal effekt: 72 W vid 12 V / 144 W vid 24 V
 - Antal kanaler: 1
 - Kontrolltyp: PWM
 - Kontroll: Kapacitiv pekfunktion
 - Bakgrundsbelysning: blå
 - Funktion: PÅ/AV och ljusstyrkekontroll
-

- Kontakter: DC-jack 5,5 × 2,1 mm (ingång och utgång)
- Monteringshålets diameter: 16 mm
- Främre knappdiameter: 17,8 mm
- Kabellängd: 185 mm
- Material: Metallkropp med svart finish
- Skyddsklass: IP20
- Vikt: 25 g
- Certifiering: CE, RoHS

Funktioner och egenskaper

- Kort tryck för att tända eller släcka belysningen
- Lång beröring för smidig dimning av LED-remsor
- Ljusstyrkakontrollområde 5-100 %
- Bakgrundsbelyst pekring för enkel navigering i mörkret
- Minne för senast inställda ljusstyrkenivå
- Infälld montering i möbel eller panel
- Tyst drift utan mekaniska delar

Idealisk för

- LED-remsor i köksskåp
- Möbel- och hyllbelysning
- Montrar och hyllsystem
- Sovrums- och nattbelysning
- Design och arkitektoniska LED-installationer

Paketinnehåll

- 1× touch-LED-dimmer DIM-1-B (svart)

Varför välja den här produkten?

- Elegant svart metalldesign
- Hög lastkapacitet upp till 6 A
- Kompatibel med både 12 V och 24 V LED-system
- Enkel anslutning med DC-kontakter
- Modernt och bekvämt sätt att styra LED-belysning

Galerie:



