

Napájecí zdroj pro 80W LED, 18-34V, 2400mA, IP67

Kód produktu: AM5381

EAN13: -

HS kód: 85044090



Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 18-34 V DC

Výstupní proud: 2400 mA

Výstupní výkon: 80 W

Krytí: IP67

Popis výrobku:

Zdroj vhodný pro napájení 80W LED diody.

Vstupní napětí: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Výstupní napětí: 18-34 V DC, max. 2400mA

Ochrana proti přetížení, přepětí, zkratu

Pracovní teplota: 10 ~ 60 ° C

Okolní vlhkost: 0 ~ 90%

Pouze pro vnitřní použití

Velikost: 112x69x39mm

Zdroj není vhodný pro LED pásy a LED bodovky (tyto zařízení mají stabilizované napětí 12V nebo 24V)

