

Běžový kondenzátor CBB60, 450V, 25uF

Kódy produktů:

Kód produktu: AM3689

EAN13: -

HS kód: 85415100

Parametry produktu:

Kapacita: 25 uF

Jmenovité napětí: 450 V AC

Frekvence: 50-60 Hz



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Motorový běžový kondenzátor CBB60 s kapacitou 25 μ F je určen pro provoz jednofázových asynchronních motorů v aplikacích napájených střídavým napětím. Používá se pro vytvoření fázového posunu pomocného vinutí, čímž přispívá ke stabilnímu chodu motoru v provozu.

Technické specifikace

- Typ: motorový běžový kondenzátor, řada CBB60
- Kapacita: 25 μ F
- Jmenovité napětí: 450 VAC
- Tolerance kapacity: ± 5 %
- Pracovní frekvence: 50/60 Hz
- Dielektrikum: polyesterový film
- Provozní teplota: -25 °C až +85 °C
- Provedení vývodů: vodiče
- Montáž: průchozí / kabelové připojení
- Třída ochrany: P0

Funkce a vlastnosti

- Určeno pro trvalý provoz v motorových aplikacích (běžový kondenzátor)
-

- Stabilní parametry v rozsahu běžných provozních teplot
- Vhodné pro aplikace s napájecí frekvencí 50/60 Hz
- Konstrukce s filmovým dielektrikem pro motorové použití

Ideální pro

- Klimatizační jednotky a ventilátory
- Čerpadla
- Kompresory (např. chladicí technika)
- Pomocné a běhové obvody jednofázových motorů

Obsah balení

- 1x kondenzátor CBB60 25 μ F

Proč zvolit tento produkt

- Standardní řada CBB60 pro motorové běhové aplikace
- Jmenovité napětí 450 VAC pro použití v síťových motorových obvodech
- Definovaná tolerance kapacity ± 5 % pro předvídatelné chování v obvodu

Pokyny k instalaci a provozu

- Instalujte do motorového obvodu podle zapojení zařízení (běhový kondenzátor pro pomocné vinutí).
- Zajistěte mechanické upevnění a ochranu vývodů proti vibracím a tahu.
- Doporučuje se ověřit kapacitu a stav kondenzátoru při servisních zásazích zařízení.

Bezpečnostní upozornění

- Práce se zařízením vyžaduje odbornou kvalifikaci; kondenzátor je určen pro obvody se síťovým napětím 220–250 VAC.
- Před manipulací vždy odpojte napájení a ověřte, že je kondenzátor bezpečně vybitý.
- Nepřekračujte jmenovité napětí a nepoužívejte v aplikacích, pro které není kondenzátor určen.

Galerie:
