

MiBoxer DALI 5 i 1, styreenhed til LED strips

Produktkoder:

Produktkode: AM9988

EAN13: -

HS-kode: 85395200

Produktparametre:

Nuværende: 20 A

Spænding: 12-24 V DC



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

DL-X DALI 5 i 1 LED-driver (DT8) er en universel enhed designet til at styre forskellige typer LED-belysning med understøttelse af standard DALI-protokollen IEC62386-102, 207 og 209. Den understøtter DT8 typer TC, xy koordinater og RGBWAF, som giver mulighed for præcis justering af farve og lystemperatur.

Nøglefunktioner:

- **Fem udgangstilstande:** Giver mulighed for styring af enkeltfarvede LED'er, dobbelt hvid, RGB, RGBW og RGB+CCT belysning, hvilket sikrer bred kompatibilitet med forskellige typer LED-armaturer.
- **Justerbar lysstyrke og farvetemperatur:** Giver mulighed for kontinuerligt at justere lysstyrke og farvetemperatur for at skabe ideel belysning i ethvert miljø.
- **Understøttelse af 16 millioner farver:** Med understøttelse af DT8 type TC og xy-koordinater tilbyder den en bred vifte af farvemuligheder for at tilpasse belysningen efter behov.

- **To typer dæmpningskurver:** Brugere kan vælge mellem logaritmiske og lineære dæmpningskurver for at opnå den ønskede dæmpningseffekt.
- **Digitalt display:** Det integrerede digitale display giver mulighed for hurtig indstilling af udgangstilstand, dæmpningskurve, adresse og gruppe, med al information vist i realtid.
- **Push-dæmpningsstøtte:** Lysstyrkekontrol og tænd/sluk for lys kan gøres med en knap, hvilket øger kontrolfleksibiliteten.
- **Beskyttelsesfunktioner:** Enheden er udstyret med beskyttelse mod omvendt polaritet, kortslutning og overbelastning, hvilket sikrer sikker og pålidelig drift.

Tekniske parametre:

- **Indgangsspænding:** DC 12-24V
- **Samlet udgangsstrøm:** 20A
- **Indgangssignal:** DALI-signal eller push-dæmpning
- **Arbejdstemperatur:** -10 til 40°C
- **Udgangstilslutning:** Fælles anode

DL-X DALI 5 i 1 LED-driveren er et ideelt valg til professionelle belysningsystemer, der kræver fleksibel og præcis styring af forskellige typer LED-belysning ved hjælp af DALI-protokollen.

Galleri:



