

Kørekondensator CBB60, 450V, 25uF

Produktkoder:

Produktkode: AM3689

EAN13: -

HS-kode: 85415100

Produktparametre:

Kapacitet: 25 uF

Nominel spænding: 450 V AC

Frekvens: 50-60 Hz



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

CBB60 motordriftskondensatoren med en kapacitet på 25 μ F er designet til drift af enfasede asynkronmotorer i AC-applikationer. Den bruges til at skabe en faseforskydning af hjælpeviklingen og bidrager dermed til stabil motordrift under drift.

Tekniske specifikationer

- Type: motordriftskondensator, CBB60-serien
- Kapacitans: 25 μ F
- Nominel spænding: 450 VAC
- Kapacitetstolerance: $\pm 5\%$
- Driftsfrekvens: 50/60 Hz
- Dielektrisk: polyesterfilm
- Driftstemperatur: -25°C til $+85^{\circ}\text{C}$
- Terminaldesign: ledninger
- Montering: gennemgående hul / kabeltilslutning
- Beskyttelsesklasse: P0

Funktioner og egenskaber

- Designet til kontinuerlig drift i motorapplikationer (driftskondensator)

- Stabile parametre inden for området for normale driftstemperaturer
- Velegnet til applikationer med en forsyningsfrekvens på 50/60 Hz
- Filmdielektrisk konstruktion til motorapplikationer

Ideal til

- Airconditionanlæg og ventilatorer
- Pumper
- Kompressorer (f.eks. køleteknologi)
- Hjælpe- og driftskredsløb for enfasede motorer

Pakkens indhold

- 1× CBB60 kondensator 25 µF

Hvorfor vælge dette produkt?

- Standard CBB60-serien til motordrevne applikationer
- Nominel spænding 450 VAC til brug i netmotorkredsløb
- Defineret kapacitans tolerance $\pm 5\%$ for forudsigelig kredsløbsadfærd

Installations- og betjeningsvejledning

- Installer i motorkredsløbet i henhold til enhedens ledningsføring (kørekondensator til hjælpevikling).
- Sørg for mekanisk fastgørelse og beskyttelse af terminalerne mod vibrationer og spændinger.
- Det anbefales at kontrollere kondensatorens kapacitet og tilstand under serviceindgreb på enheden.

Sikkerhedsmeddelelse

- Arbejde med enheden kræver professionelle kvalifikationer; kondensatoren er designet til kredsløb med en netspænding på 220-250 VAC.
- Afbryd altid strømmen før håndtering, og kontrollér, at kondensatoren er sikkert afladet.
- Overskrid ikke den nominelle spænding, og brug den ikke i applikationer, som kondensatoren ikke er beregnet til.

Galleri:
