

Fuente de alimentación para 1-2 piezas de 3 LED, 2-7 V, 650 mA

Códigos de producto:

Kód produktu: AM1516

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Tensión de salida: 2-7 V DC

Corriente de salida: 650 mA

Cobertura: IP40



Variantes de productos:

Descripción del producto:

Fuente de alimentación compacta diseñada para LED de potencia de 1 × 3 W a 2 × 3 W. Proporciona una corriente de salida estable y protege los chips LED de sobrecargas y fluctuaciones de voltaje. Ideal para pequeños proyectos de iluminación, luminarias o iluminación decorativa.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** QH-L01-2X3W
- **Voltaje de entrada:** CA 85-277 V / 50-60 Hz
- **Voltaje de salida:** CC 2-7 V
- **Corriente de salida:** 650 mA ± 5%
- **Potencia:** 3-6W
- **Dimensiones:** 40 × 28 × 20 mm
- **Eficiencia:** ≥ 85%
- **Protección:** IP40
- **Certificación:** CE, FCC

Funciones y características

- Corriente de salida estabilizada: extiende la vida útil de los LED.
-

- Amplio rango de voltaje de entrada (85-277 V CA) para uso universal.
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento.
- Diseño compacto adecuado incluso para luminarias pequeñas.
- Fácil instalación con cables codificados por colores: azul y marrón (entrada de CA), rojo y negro (salida de CC).

Ideal para

- Fuente de alimentación para chips LED de potencia de 1 W-3 W (1-2 piezas en serie).
- Focos LED y luces decorativas.
- Proyectos de bricolaje, aplicaciones de modelado y diseño.
- Reemplazos para drivers LED dañados en luminarias pequeñas.

Contenido del paquete

- 1 controlador LED QH-L01-2X3W - 650 mA

¿Por qué elegir este producto?

- Funcionamiento fiable y estable de los LED sin parpadeos.
- Las pequeñas dimensiones permiten su instalación incluso en espacios limitados.
- Voltaje de entrada universal adecuado para uso en todo el mundo.
- Las protecciones contra cortocircuitos y sobretensiones garantizan una larga vida útil.
- Excelente relación precio/rendimiento para uso profesional y doméstico.

Galerie:

