

Virtalähde 1-2 kpl 3 LEDille, 2-7V, 650mA

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1516

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 2-7 V DC

Lähtövirta: 650 mA

Kattavuus: IP40



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kompakti virtalähde, joka on suunniteltu 1 x 3 W - 2 x 3 W teho-LEDille. Tarjoaa vakaan lähtövirran ja suojaa LED-siruja ylikuormitukselta ja jännitevaihteluilta. Ihanteellinen pieniin valaistusprojekteihin, valaisimiin tai koristevalaistukseen.

Tekniset tiedot

- **Malli:** QH-L01-2X3W
- **Tulojännite:** AC 85-277V / 50-60Hz
- **Lähtöjännite:** DC 2-7V
- **Lähtövirta:** 650 mA \pm 5 %
- **Teho:** 3-6 W
- **Mitat:** 40 x 28 x 20 mm
- **Hyötysuhde:** \geq 85 %
- **Suojausluokka:** IP40
- **Sertifiointi:** CE, FCC

Toiminnot ja ominaisuudet

- Vakautuva lähtövirta - pidentää LEDien käyttöikää.
 - Laaja tulojännitealue (85-277 V AC) yleiskäyttöön.
-

- Suojaus oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan.
- Kompakti muotoilu sopii myös pienille valaisimille.
- Helppo asennus värikoodattujen johtojen ansiosta – sininen ja ruskea (AC IN), punainen ja musta (DC OUT).

Ihanteellinen

- Virtalähde 1 W–3 W teho-LED-siruille (1–2 kpl sarjaan kytkettynä).
- LED-kohdevalot ja koristevalot.
- Tee-se-itse-projektit, mallinnus ja suunnittelusovellukset.
- Pienten valaisimien vaurioituneiden LED-ajureiden korvaajat.

Pakkauksen sisältö

- 1 x LED-ajuri QH-L01-2X3W – 650 mA

Miksi valita tämä tuote?

- LEDien luotettava ja vakaa toiminta ilman välkkymistä.
- Pienet mitat mahdollistavat asennuksen myös ahtaisiin tiloihin.
- Yleinen tulojännite, sopii maailmanlaajuiseen käyttöön.
- Oikosulku- ja ylijännitesuojat takaavat pitkän käyttöiän.
- Erinomainen hinta-laatusuhde sekä ammatti- että kotikäyttöön.

Galerie:

