

# Virtalähde 3-10 kpl 3 W LEDeille, 9-34 V, 600 mA, 20 W

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4146

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 9-34 V DC

Lähtövirta: 600 mA



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Tehokas 600 mA:n vakiovirtalähde, joka on suunniteltu virransyöttöön LED-moduuleille, joissa on 3-10 3 W:n LEDiä. Tarjoaa vakaan lähtöjännitteen ja luotettavan toiminnan laajalla tulojännitealueella 85-277 V AC. Ihanteellinen suuritehoisille valaisimille, kohdevaloille ja valopaneeleille.

## Tekniset tiedot

- Tulojännite: AC 85-277V / 50-60Hz
- Lähtöjännite: DC 9-34V
- Lähtövirta: 600 mA  $\pm$ 5 %
- Lähtöteho: jopa 20 W (3-10  $\times$  3 W LEDiä)
- Tehokerroin: 0,9 PF
- Hyötysuhde: jopa 88-90 %
- Suojaukset: oikosulku, ylikuormitusta ja ylikuumentumista vastaan
- Mitat: 70  $\times$  34  $\times$  26 mm
- Suojausluokka: IP40
- Sertifiointi: CE, RoHS, FCC

## Toiminnot ja ominaisuudet

- Jatkuva virta LEDien vakaaseen ja tasaiseen virransyöttöön
  - Korkea yhteensopivuus 3W LED-sirujen kanssa
-

- Laaja tulojännitealue 85-277 V AC - sopii maailmanlaajuiseen käyttöön
- Välkkymätön toiminta - sopii optisiin ja ammattimaisiin sovelluksiin
- Korkea hyötysuhde ja alhainen lämmitys pitkän käyttöiän takaamiseksi

#### **Ihanteellinen**

- Virtalähde 3-10 kpl 3 W:n teho-LEDejä
- LED-kohdevalot, kattovalaisimet, valopaneelit
- Mainos- ja koristevalaistus
- Koti- ja teollisuusLED-projektit

#### **Pakkauksen sisältö**

- 1 x LED-ajuri 600 mA (3-10 x 3 W)

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Vakaa lähtövirta takaa LEDin pitkän käyttöiän
- Laaja jännitealue - sopii erilaisiin ympäristöihin
- Korkea hyötysuhde ja luotettavuus ylikuormitussuojalla
- Kompaktit mitat helpottavat integrointia valaisimiin
- CE- ja RoHS-sertifioitu turvallisen käytön takaamiseksi

#### **Galerie:**

