

Radni kondenzator CBB60, 450V, 25 μ F

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3689

EAN13: -

HS kód: 85415100

Parametri proizvoda:

Kapacitet: 25 μ F

Nazivni napon: 450 V AC

Frekvencija: 50-60 Hz



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Kondenzator za rad motora CBB60 kapaciteta 25 μ F dizajniran je za rad jednofaznih asinhronih motora u AC primjenama. Koristi se za stvaranje faznog pomaka pomoćnog namota, čime doprinosi stabilnom radu motora.

Tehničke specifikacije

- Tip: kondenzator za rad motora, serija CBB60
- Kapacitet: 25 μ F
- Nazivni napon: 450 VAC
- Tolerancija kapaciteta: $\pm 5\%$
- Radna frekvencija: 50/60 Hz
- Dielektrik: poliesterski film
- Radna temperatura: -25°C do $+85^{\circ}\text{C}$
- Dizajn terminala: žice
- Montaža: kroz otvor / kabelski priključak
- Klasa zaštite: P0

Funkcije i značajke

- Dizajniran za kontinuirani rad u motornim primjenama (radni kondenzator)
 - Stabilni parametri unutar raspona normalnih radnih temperatura
-

- Pogodno za primjene s frekvencijom napajanja od 50/60 Hz
- Konstrukcija filmskog dielektrika za primjenu u motorima

Idealno za

- Klima uređaji i ventilatori
- Pumpe
- Kompresori (npr. rashladna tehnologija)
- Pomoćni i radni krugovi jednofaznih motora

Sadržaj paketa

- 1× CBB60 kondenzator 25 μ F

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Standardna serija CBB60 za primjene u motornom pogonu
- Nazivni napon 450 VAC za upotrebu u glavnim strujnim krugovima motora
- Definirana tolerancija kapacitivnosti $\pm 5\%$ za predvidljivo ponašanje kruga

Upute za instalaciju i uporabu

- Instalirajte u strujni krug motora prema ožičenju uređaja (radni kondenzator za pomoćni namot).
- Osigurajte mehaničko pričvršćivanje i zaštitu terminala od vibracija i naprezanja.
- Preporučuje se provjera kapaciteta i stanja kondenzatora tijekom servisnih intervencija na uređaju.

Sigurnosna obavijest

- Rad s uređajem zahtijeva stručnu kvalifikaciju; kondenzator je dizajniran za strujne krugove s mrežnim naponom od 220–250 VAC.
- Uvijek isključite napajanje prije rukovanja i provjerite je li kondenzator sigurno ispražnjen.
- Ne prekoračujte nazivni napon i ne koristite kondenzator u primjenama za koje nije namijenjen.

Galerija:
