

Érintőképernyős LED fényerőszabályzó DIM-1-B, 12-24 V DC, 6A - fekete

Termék kódok:

Termékkód: AM5187

EAN13: -

HS kód: 94059900

A termék jellemzői:

Feszültség: 12-24 V DC

Kimeneti áram: 6 A

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm

Borító: IP20

Háttérvilágítás: Kék



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A fekete színű DIM-1-B érintős LED fényerőszabályzó egy elegáns vezérlőelem a 12 V vagy 24 V DC feszültséggel működő LED-szalagok és LED-es lámpatestek fényerejének finom szabályozására. Rövid érintéssel be- és kikapcsolható a lámpa, hosszan nyomva tartva pedig 5-100% között állítható a fényerő. Süllyesztett szerelésének és diszkrét háttérvilágítású gyűrűjének köszönhetően ideális választás modern belső terekbe, bútorokhoz és építészeti világításhoz.

Műszaki adatok

- Modell: DIM-1-B
 - Eszköztípus: Érintőképernyős LED fényerő-szabályzó
 - Tápfeszültség: DC 12-24 V
 - Maximális kimeneti áram: 6 A
 - Maximális teljesítmény: 72 W 12 V-on / 144 W 24 V-on
 - Csatornák száma: 1
 - Vezérlés típusa: PWM
-

- Vezérlés: Kapacitív érintésvezérlés
- Háttérvilágítás: kék
- Funkció: BE/KI és fényerő-szabályozás
- Csatlakozók: DC jack 5,5 × 2,1 mm (bemenet és kimenet)
- Rögzítőfurat átmérője: 16 mm
- Elülső gomb átmérője: 17,8 mm
- Kábelhossz: 185 mm
- Anyag: Fém test fekete bevonattal
- Védettségi fok: IP20
- Súly: 25g
- Tanúsítvány: CE, RoHS

Funkciók és jellemzők

- Rövid érintéssel be- vagy kikapcsolhatja a világítást
- Hosszú érintés a LED-szalagok sima fényerejéhez
- Fényerő-szabályozási tartomány 5-100%
- Háttérvilágítású érintőgyűrű a könnyű navigációhoz sötétben
- Az utolsó beállított fényerőszint memóriája
- Süllyesztett szerelés bútorba vagy panelbe
- Csendes működés mechanikus alkatrészek nélkül

Ideális a következőkhöz:

- LED szalagok a konyhaszekrényekben
- Bútor- és polcvilágítás
- Vitrinek és polcrendszerek
- Hálószoba és éjszakai világítás
- Tervezés és építészeti LED-installációk

A csomag tartalma

- 1x érintős LED fényerőszabályzó DIM-1-B (fekete)

Miért válassza ezt a terméket?

- Elegáns fekete fém dizájn
- Nagy terhelhetőség, akár 6 A-ig
- 12 V-os és 24 V-os LED-rendszerekkel is kompatibilis
- Egyszerű csatlakoztatás DC csatlakozókkal
- Modern és kényelmes módja a LED-es világítás vezérlésének

Termékgaléria:

