

Napajalnik za 1-2 kosa 3 LED diod, 2-7V, 650mA

Koda izdelka: AM1516

EAN13: -

HS kód: 85044090

Variante izdelkov:



Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 2-7 V DC

Izhodni tok: 650 mA

Pokritost: IP40

Opis izdelka:

Kompakten napajalnik, zasnovan za močnostne LED diode z močjo od 1 × 3 W do 2 × 3 W. Zagotavlja stabilen izhodni tok in ščiti LED čipe pred preobremenitvijo in nihanji napetosti. Idealen za manjše svetlobne projekte, svetilke ali dekorativno razsvetljavo.

Tehnične specifikacije

- **Model:** QH-L01-2X3W
- **Vhodna napetost:** AC 85-277 V / 50-60 Hz
- **Izhodna napetost:** DC 2-7V
- **Izhodni tok:** 650 mA ± 5 %
- **Moč:** 3-6 W
- **Dimenzije:** 40 × 28 × 20 mm
- **Učinkovitost:** ≥ 85 %
- **Zaščita:** IP40
- **Certifikat:** CE, FCC

Funkcije in lastnosti

- Stabiliziran izhodni tok – podaljša življenjsko dobo LED diod.
- Širok razpon vhodne napetosti (85-277 V AC) za univerzalno uporabo.
- Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo in pregrevanjem.
- Kompaktna zasnova, primerna tudi za majhne svetilke.
- Enostavna namestitvev z barvno kodiranimi žicami – modra in rjava (AC IN), rdeča in črna (DC OUT).

Idealno za

- Napajalnik za LED diode z močjo 1 W-3 W (1-2 kosa zaporedno).
- LED reflektorji in dekorativne luči.
- Naredi sam projekti, modeliranje in oblikovanje.
- Zamenjava poškodovanih LED gonilnikov v majhnih svetilkah.

Vsebina paketa

- 1 x LED gonilnik QH-L01-2X3W – 650 mA

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Zanesljivo in stabilno delovanje LED diod brez utripanja.
- Majhne dimenzije omogočajo namestitvev tudi v omejenih prostorih.
- Univerzalna vhodna napetost, primerna za uporabo po vsem svetu.
- Zaščita pred kratkim stikom in prenapetostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo za profesionalno in domačo uporabo.

