

# Napajalnik za 1-2 kosa 3 LED diod, 2-7V, 650mA

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM1516

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 2-7 V DC

Izhodni tok: 650 mA

Pokritost: IP40



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Kompakten napajalnik, zasnovan za močnostne LED diode z močjo od 1 x 3 W do 2 x 3 W. Zagotavlja stabilen izhodni tok in ščiti LED čipe pred preobremenitvijo in nihanji napetosti. Idealen za manjše svetlobne projekte, svetilke ali dekorativno razsvetljavo.

## Tehnične specifikacije

- **Model:** QH-L01-2X3W
- **Vhodna napetost:** AC 85-277 V / 50-60 Hz
- **Izhodna napetost:** DC 2-7V
- **Izhodni tok:** 650 mA  $\pm$  5 %
- **Moč:** 3-6 W
- **Dimenzije:** 40 x 28 x 20 mm
- **Učinkovitost:**  $\geq$  85 %
- **Zaščita:** IP40
- **Certifikat:** CE, FCC

## Funkcije in lastnosti

- Stabiliziran izhodni tok - podaljša življenjsko dobo LED diod.
- Širok razpon vhodne napetosti (85-277 V AC) za univerzalno

uporabo.

- Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo in pregrevanjem.
- Kompaktna zasnova, primerna tudi za majhne svetilke.
- Enostavna namestitev z barvno kodiranimi žicami - modra in rjava (AC IN), rdeča in črna (DC OUT).

#### **Idealno za**

- Napajalnik za LED diode z močjo 1 W-3 W (1-2 kosa zaporedno).
- LED reflektorji in dekorativne luči.
- Naredi sam projekti, modeliranje in oblikovanje.
- Zamenjava poškodovanih LED gonilnikov v majhnih svetilkah.

#### **Vsebina paketa**

- 1 x LED gonilnik QH-L01-2X3W - 650 mA

#### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Zanesljivo in stabilno delovanje LED diod brez utripanja.
- Majhne dimenzije omogočajo namestitev tudi v omejenih prostorih.
- Univerzalna vhodna napetost, primerna za uporabo po vsem svetu.
- Zaščita pred kratkim stikom in prenapetostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo za profesionalno in domačo uporabo.

#### **Galerija:**

